

DS7060-ITA Centrale di Allarme a 6 Zone con Comunicatore Digitale

DS7060-ITA

Alimentata a 220Vac



La DS7060 è un centrale di allarme a 6 Zone con comunicatore, caratterizzata da una semplice interfaccia di utilizzo. Gestisce 15 codici utente (PIN), è programmabile remotamente tramite PC o localmente tramite PC o tastiera; supporta tastiere a Led o LCD.

Caratteristiche

- Programmabile da tastiera
Utilizza la tastiera alfanumerica DS7447 a LCD.
- Programmazione remota
Utilizzare i modem appropriati e il software di telegestione WDSRP per Windows. E' possibile programmare, inserire/disinserire l'impianto, escludere zone e ridurre i tempi di assistenza tecnica in loco.
- UL Listed, **CE**
- 15 Codici Utente
Supporta 15 codici PIN a 4 cifre.

Certificazioni

Tastiere	CSFM, MEA, CE
UL Listing	#S5537 Centrale - UL Listing: #S5187
CE-EMC	89/336 - 73/23

Funzioni Principali

Supporta tastiere alfanumeriche (Lcd) e a Led	• Tastiere DS7443 o DS7445 a LED Sono fornite di un led per ogni zona per le indicazioni di allarme, fuoco e guasto. • Tastiera DS7447 alfanumerica a LCD Display con 2 linee da 16 caratteri. E' possibile scegliere il nome delle zone e dei gruppi. L'utente può facilmente regolare il volume dei tasti e la luminosità del display. Utilizzare la DS7447 per la programmazione locale. • Le tastiere sono corredate dei tre tasti di: emergenza, panico e fuoco. Tutte le tastiere possono coesistere nello stesso sistema.
6 Zone	La DS7060 gestisce un massimo di 6 zone programmabili.
Verifica allarme dei sensori di fumo	La DS7060 può essere programmata per ripristinare in automatico i sensori di fumo in caso di allarme. Se avviene un altro allarme durante la finestra di verifica, viene generato un allarme incendio. Questo riduce i rischi di falsi allarmi.
Esclusione segreteria telefonica	Non è necessario l'uso di hardware aggiuntivo per attivare tale funzione.
3 numeri telefonici	Il sistema supporta 2 numeri di telefono da 20 cifre (ciascuno con un codice abbonato da 3 o 4 cifre) e ciascuno configurabile con il formato di comunicazione scelto che può essere inviato con toni o impulsi. Il terzo numero di telefono è relativo alla programmazione remota.
Protezione con Password e diritti	Ogni operatore ha diritti limitati alle sole parti della programmazione che può modificare.

Interfaccia Utente	• 6 pratici tasti funzione aiutano l'utente nell'uso dell'impianto per eseguire: inserimenti, disinserimenti, esclusioni e ripristini. • L'utente può accedere a molteplici funzioni tra cui anche l'inserimento o la cancellazione di un altro utente. • La funzione di autoinserimento programmabile permette di inserire il sistema ad un orario predefinito senza l'utilizzo del codice. Il codice è comunque necessario per disinserire, per silenziare gli allarmi o per eseguire test di sistema.
Comunicatore Digitale	Il comunicatore funziona con i più comuni formati di trasmissione in commercio e con i più noti ricevitori di allarmi. Supporta 3/1, 3/1 Ext., 4/1, 4/2, SIA, Contact ID, High Speed 4/9, e il formato personale.

■ Specifiche Tecniche

Temperatura	da 0° a +49°C
Contenitore	Contenitore in acciaio; dimensioni (LxAxP): 23 cm x 26 cm x 7,5 cm.
Zone Incendio	Tutte le zone supportano sensori di fumo con base a relè.
Zone Intrusione	6 zone con resistenza di fine linea da 2.2 K-ohm (fornite)
Tastiere	• massimo 4 tastiere • massima distanza dalla centrale 300 m • cavi: a 4 conduttori da 0,8mm.
Alimentazione	• Ingresso: 16.5 Vac, 20 VA, 50 o 60 Hz • Alimentazione ausiliaria regolata: da 12 a 12.5 Vcc, 0.800 mA • Alimentazione ausiliaria: da 10.2 a 14.1 Vcc • Batteria di back-up opzionale: 12 Vcc, 7.0 Ah • Trasformatore da 220Vac • Consumo in stand-by della centrale: 65 mA • Consumo tastiera DS7443 a LED: 45 mA • Consumo tastiera DS7445 a LED: 70 mA • Consumo tastiera DS7447 a LCD: 100 mA

Uscite

Il sistema è fornito di 3 uscite programmabili indipendenti controllate dai vari eventi di sistema.

- Uscita Elettronica Programmabile 1 commuta a negativo (500 mA Max.).
- Uscita Elettronica Programmabile 2 commuta a negativo (500 mA Max.).
- Uscita Elettronica Programmabile 3 commuta a 12Vcc @ 750 mA.

Il comportamento dipende dalla programmazione.

■ Accessori Opzionali



DS7443 Tastiera a 6Led



DS7447 Tastiera alfanumerica a Lcd



DS7445 Tastiera a 8 Led