



DX2010 Espansione ingresso



- Fino a otto loop di ingresso
- Connessione diretta alla centrale di controllo tramite il bus dati.

L'espansione ingressi DX2010 si connette direttamente al bus dati di una centrale di controllo compatibile. Ogni espansione consente di aggiungere otto loop di ingresso. È possibile installare un massimo di cinque espansioni nel contenitore di una centrale di controllo (tre sulle pareti laterali interne e due su quella posteriore).

Pianificazione

Informazioni sulla compatibilità

Centrali di controllo CC7240-A, D4412, D6412, DS7220V2 e DS7240V2

Specifiche tecniche

Uscite

Uscite: 100 mA, uscita supervisionata 12 VDC per accessori

Note ambientali

Temperatura operativa: da 0 °C a +50 °C

Umidità relativa: dal 5% all'85% a +30 °C, senza condensa

Loop

Ingressi: Fino ad otto ingressi. I contatti degli ingressi possono essere Normalmente aperti (NO) o Normalmente chiusi (NC) con resistenze EOL appropriate per la supervisione.

Resistenza: 60 Ω max

Dimensioni conduttore terminale: da 1,8 mm (14 AWG) a 0,8 mm (22 AWG)

Requisiti di alimentazione

Corrente (massima): 35 mA standby
35 mA max con accessori connessi

Tensione (operativa): da 8 a 14 VDC

Informazioni per l'ordinazione

DX2010 Espansione ingressi DX2010

Consente di aggiungere otto loop di ingresso. Si connette direttamente alla centrale di controllo tramite il bus dati. Cinque per custodia. Offre un'espansione cablata con otto punti di ingresso supplementari. Include la scheda DX2010.

DX2011 Pacchetto DX2011

Consente di aggiungere otto loop di ingresso. Si connette direttamente alla centrale di controllo tramite il bus dati. Cinque per custodia. Include un'espansione di ingresso DX2010 con contenitore metallico D203.

DX2012 Pacchetto DX2012

Consente di aggiungere otto loop di ingresso. Si connette direttamente alla centrale di controllo tramite il bus dati. Cinque per custodia. Include un'espansione di ingresso DX2010 con contenitore AE20 in plastica.

Accessori hardware

AE20 Contenitore universale in plastica AE20

Montaggio in una scatola ad incasso singola o doppia, in una scatola ottagonale da 9 cm (3,5") od in una scatola quadrata da 10 cm (4"). Dimensioni: 12 cm x 16 cm x 4 cm (4,7 x 6, x 1,5"). Consente di alloggiare nei moduli gli interruttori antimanomissione a muro.

D203 Contenitore D203

Funziona con moduli di ingresso, uscita e ricezione i cui circuiti sono dotati di sistemi di montaggio con foro passante od a tre punti.

Italy:

Bosch Security Systems S.P.A.
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by