

AJAX

La sicurezza diventa arte

La nuova generazione
di sistemi di sicurezza
senza fili





Ajax HomeSiren

Sirena senza fili da interno con livello sonoro fino a 97 dB

Un sistema di allarme audio con un livello sonoro personalizzabile tra 81 e 97 dB e connettore esterno a LED. In spazi aperti mantiene la comunicazione con l'Ajax Hub fino alla distanza di 2.000 metri.

Caratteristiche tecniche

- Colori: Bianco/nero
- Tipo di dispositivo: senza fili
- Utilizzo: in interno
- Tipo di allarme: sonoro
- Uscita per LED esterno: sì
- Volume allarme sonoro: regolabile 81-97 dB alla distanza di 1 metro
- Frequenza di funzionamento del cicalino piezo: 3.5±0.5 kHz
- Indicazione stato di inserimento/disinserimento/inserito: Sì
- Alimentazione: dalla batteria integrata
- Tipo di batteria: 2 x batteria CR123A, 3V
- Indicatore di batteria: Sì
- Durata della batteria: fino a 3 anni
- Corrente a riposo: 70µA (quando viene interrogata ogni 35 secondi)
- Protezione antimanomissione: disponibile
- Potenza segnale radio: 25mW
- Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz
- Distanza max. fra sirena e Hub: fino a 2.000 metri (in area libera)
- Monitoraggio radio: Sincronizzazione con l'unità centrale ogni 12 - 300 secondi (personalizzabile)
- Tempo di attivazione allarme: meno di 1 secondo
- Durata allarme personalizzabile: da 3 secondi a 3 minuti
- Grado di protezione: IP50
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +50°C
- Umidità di funzionamento: fino a 75%
- Dimensioni: mm 75 x 75,6 x 26,6
- Peso: g 96



Prestazioni superiori

- Può funzionare a notevole distanza dall'Ajax Hub: 2.000 metri in spazi aperti o in diversi piani di un edificio
- Uscita per LED esterno
Alimentato dalle batterie incorporate
- La durata e il livello sonoro dell'allarme sono personalizzabili (81-97 dB)



Funzionamento senza problemi

- Funziona a temperature da 0°C a +50°C e umidità fino a 75%
- La durata della batteria è fino a 3 anni
- L'indicatore apposito mostra il livello della batteria
- Indicazione dello stato di inserimento/disinserimento/inserito



Protezione da guasti e sabotaggio

- La custodia dispone di antimanomissione
- Va in allarme al tentativo di rimozione
- La risposta dalla sirena viene controllata ogni 12-300 secondi (regolabile)



Installazione semplice a livello professionale

- Manuale interattivo
- Non è necessario smontare la custodia quando si installa sul supporto SmartBracket
- La qualità della connessione può essere controllata da remoto