



CENTRALE AXO' 404

TABELLE DI
PROGRAMMAZIONE

AXEL

TAB.1 - Tipo BUS

TIPO BUS	VALORE
Default	0 (default)
Atlantis	1

TAB.2 - Resistenze bilanciamento fine linea (EOL)

RESISTENZE BILANCIAMENTO FINE LINEA SINGOLO (EOL), DOPPIO (DEOL), TRIPLO (TEOL)	VALORE
EOL 3K3 - DEOL 4K7 - TEOL 15K	0 (default)
EOL 1K5 - DEOL 1K5	1
EOL 2K2 - DEOL 2K2	2
EOL 2K7 - DEOL 2K7	3
EOL 4K7 - DEOL 4K7	4
EOL 6K8 - DEOL 6K8	5
EOL 8K2 - DEOL 8K2	6
EOL 10K - DEOL 10K	7
EOL 15K - DEOL 15K	8

TAB.3 - Tastiere

TASTIERE	VALORE
X-PAD	0
VENICE	1 (default)
VENICE PROX	2
ROME	3
FLORENCE	4

TAB.4 - Espansioni di ingressi

ESPANSIONI DI INGRESSI	VALORE
4 INGRESSI FILARI	0 (default)
4 INGRESSI FILARI SW	1
8 INGRESSI FILARI	2
8-32 INGRESSI RADIO	3
8 INGRESSI DOMO	4

TAB.5 - Espansioni di uscite

ESPANSIONI DI USCITE	VALORE
4 USCITE	0 (default)
4 USCITE DOMO	1
8 USCITE	3
8 USCITE DOMO	4

TAB.6 - Inseritori

LETTORI CHIAVI DI PROSSIMITA'	VALORE
SP-READ	1

TAB.7 - Moduli Clima

MODULI CLIMA	VALORE
CLIMA-485	0 (default)

TAB.8 - Gestori GSM

GESTORI GSM	VALORE
Non programmato	0 (default)
TIM	1
VODAFONE	2
WIND	3
ALTRO	4

TAB.9 - Protocolli di comunicazione

PROTOCOLLI	VALORE
SIA	0 (default)
AXIA	1
VOXIA	2
CONTACT-ID	3
SMS	4
GPRS	5
GPRS ALL	6
TCP-IP	7
TCP-IP ALL	8
EMAIL	9
TESTO (SU RETE)	10

TAB.10 - Tipologie allarmi

TIPI SIA-VOXIA	VALORE
Non programmato	0
Furto	1
Tamper	2
Incendio	3
Gas	4
Tecnico	5
Rapina	6
Medico	7
Emergenza	8
Calore	9
Freddo	10
Allagamento	11
Sprinkler	12

TAB.11 - Durata switch alarm

DURATA SWITCH ALARM	VALORE
1ms	0
2ms	1
5ms	2
10ms	3
20ms	4
40ms	5
80ms	6
120ms	7
160ms	8
200ms	9
600ms	10
1s	11
2s	12
4s	13
8s	14

TAB.12 - Modalità di zona

MODALITA' DI ZONA	VALORE
Non Usata	0
Istantanea	1
Istantanea con esclusione automatica	2
Istantanea con esclusione/reinclusione automatica	3
Temporizzata (i)	4-7
Temporizzata con esclusione/reinclusione automatica	8
Istantanea condizionata a temporizzata	9
24 Ore	10
Manomissione (Tamper)	11
Acceso ON/Spento	12
Acceso INT/Spento	13
Acceso PAR/Spento	14
Acceso ON	15
Acceso INT	16
Acceso PAR	17
Spento	18
Tapparella	21
Reset preallarme antirapina	24
Pulsante	25
Guasto sensore (EN-50131)	26
Guasto rapina (EN-50131)	27
Guasto sirena (EN-50131)	28

TAB.13 - Funzioni OC

FUNZIONI OC	VALORE
Nessuna funzione	0
Stato zona (prova circuito)	1
Stato zona (non lampeggiante)	2
Stato zona temporizzata	3
Stato zona temporizzata insieme	98
Stato zone gruppo (lampeggiante)	4
Stato zone gruppo (non lampeggiante)	5
Stato zone insieme (lampeggiante)	88
Stato zone insieme (non lampeggiante)	89
Esclusa zona	90
Escluse zone gruppo	91
Escluse zone insieme	92
Allarme zona	6
Allarme gruppo con memoria allarme (lampeggiante)	7
Allarme gruppo (no memoria allarme)	8
Allarme insieme con memoria allarme (lampeggiante)	93
Allarme insieme (no memoria allarme)	94
Tamper Zona	9
Tamper gruppo	10
Mascheramento	11
Mascheramento gruppo	12
Chime	13
Din Don	14
ON/OFF	15
ON/OFF insieme	97
Anomalia batteria radio	57
Fail supervision	58
AND zone	82

FUNZIONI OC	VALORE
Nessuna funzione	0
Acceso Gruppo	19
Acceso gruppo con memoria allarme	20
Acceso ON Gruppo	21
Acceso INT Gruppo	22
Acceso PAR Gruppo	23
Tempo ingresso gruppo	24
Tempo uscita gruppo	25
Bloccato PO gruppo	27
Preallarme	26
Straordinario	29
Preavviso accensione	30
Festa	28
Tamper generico	31
Tamper centrale	32
Tamper tastiera	33
Tamper esp. ingressi	34
Tamper esp. uscite	35
Mancanza rete	54
Anomalia batteria	55
Autotest (test batteria)	56
Telefonico in Linea	39
Telegestione attiva	40
Squillo da linea telefonica fissa	41
Taglio Linea Telefonica	42
GSM in Linea	43
Squillo da linea GSM	44
SMS entrante	45
Segnale GSM mancante	46
Jamming	47
SIM esaurita	48
SIM in scadenza	49
Riconoscimento chiamante (GSM)	50
Dispaccio Panico	51
Dispaccio Medico	52
Dispaccio Fuoco	53
Termostato	59
Termostato acceso	60
Termostato spento	61
Termostato automatico	62
Termostato manuale	63
Termostato estate	64
Termostato inverno	65
Antigelo	66
Soglia (i)	67-70
Soglia umidità (i)	71-74
Codice Installatore	75
Codice Utente	76
Codice Emergenza	77
Chiave (TAG) riconosciuta	78
Codici utente bloccati	79
Codice Errato	80
AND Uscite	83
AND uscite insieme	95
OR Uscite	84

FUNZIONI OC	VALORE
Nessuna funzione	0
OR uscite insieme	96
Uscita generica (RFA-TAST-PO)	85

FUNZIONI OC	VALORE
Nessuna funzione	0
Varco	81
Blocco tastiera	87

TAB.14 - Operazioni

	COMANDO	DETTAGLIO	MACRO	P.O.	RADIO COMANDI	PRO MEMORIA
Nessuna operazione	0 (default)	0 (default)	✓	✓	✓	✓
Accendi ON gruppo	1	da 1 a max gruppi	✓	✓	✓	✓
Accendi INT gruppo	2	da 1 a max gruppi	✓	✓	✓	✓
Accendi PAR gruppo	3	da 1 a max gruppi	✓	✓	✓	✓
OFF gruppo	4	da 1 a max gruppi	✓	✓	✓	✓
Escludi zona	5	da 1 a max zone	✓	✓	✓	✓
Includi zona	6	da 1 a max zone	✓	✓	✓	✓
Reset zona	7	da 1 a max zone	✓	✓	✓	✓
Includi zone insieme	8	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Escludi zone insieme	9	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Reset zone insieme	10	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Attiva rele'	11	1-2	✓	✓	✓	✓
Disattiva rele'	12	1-2	✓	✓	✓	✓
Attiva OC	13	da 1 a max OC	✓	✓	✓	✓
Disattiva OC	14	da 1 a max OC	✓	✓	✓	✓
Attiva OC insieme	15	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Disattiva OC insieme	16	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Pausa in secondi	17	0-255	✓			
Pausa in minuti	18	0-255	✓			
Abilita macro	56	da 1 a max macro	✓	✓	✓	✓
Disabilita macro	57	da 1 a max macro	✓	✓	✓	✓
Abilita macro insieme	58	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Disabilita macro insieme	59	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Start macro	19	da 1 a max macro	✓	✓	✓	✓
Stop macro	20	da 1 a max macro	✓	✓	✓	✓
Reset macro	21	da 1 a max macro	✓	✓	✓	✓
Attiva riscaldamento manuale	22	da 1 a max termostati	✓	✓	✓	✓
Attiva riscaldamento automatico	23	da 1 a max termostati	✓	✓	✓	✓
Attiva condizionamento manuale	24	da 1 a max termostati	✓	✓	✓	✓
Attiva condizionamento automatico	25	da 1 a max termostati	✓	✓	✓	✓
Disattiva termostato	26	da 1 a max termostati	✓	✓	✓	✓
Attiva controllo temperature	27	da 1 a max contr. temp.	✓	✓	✓	✓
Disattiva controllo temperature	28	da 1 a max contr. temp.	✓	✓	✓	✓
Attiva controllo umidità	29	da 1 a max termostati	✓	✓	✓	✓
Disattiva controllo umidità	30	da 1 a max termostati	✓	✓	✓	✓
Disattiva utente	31	da 1 a max utenti	✓	✓	✓	✓
Attiva utente	32	da 1 a max utenti	✓	✓	✓	✓
Disattiva utenti insieme	33	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Attiva utenti insieme	34	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Blocca tastiera	35	da 1 a max tastiere	✓	✓	✓	✓
Sblocca tastiera	36	da 1 a max tastiere	✓	✓	✓	✓
Blocca tastiere insieme	37	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Sblocca tastiere insieme	38	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Invia comunicazione custom	55	da 1 a max ev. custom	✓	✓	✓	✓

TAB.15 - Tipo insiem

TIPO INSIEME	TIPO	DETTAGLIO
Non programmato	0	0
Ingressi	1	da 1 a max ingressi
Uscite	2	da 1 a max uscite
Utenti	3	da 1 a max codici
Moduli Clima 485	4	da 1 a max clima
Tastiere	5	da 1 a max tastiere

TAB.16 - Stati

STATI	TIPO	DETTAGLIO	MACRO	PROMEMORIA
Non programmato	0	0	✓	✓
Acceso ON gruppo	1	da 1 a max gruppi	✓	✓
Acceso INT gruppo	2	da 1 a max gruppi	✓	✓
Acceso PAR gruppo	3	da 1 a max gruppi	✓	✓
OFF gruppo	4	da 1 a max gruppi	✓	✓
OC attivo	5	da 1 a max OC	✓	✓
OC disattivo	6	da 1 a max OC	✓	✓
Riscaldamento manuale spento	7	da 1 a max clima	✓	✓
Riscaldamento manuale attivo	8	da 1 a max clima	✓	✓
Riscaldamento manuale acceso	9	da 1 a max clima	✓	✓
Riscaldamento automatico spento	10	da 1 a max clima	✓	✓
Riscaldamento automatico attivo	11	da 1 a max clima	✓	✓
Riscaldamento automatico acceso	12	da 1 a max clima	✓	✓
Condizionamento manuale spento	13	da 1 a max clima	✓	✓
Condizionamento manuale attivo	14	da 1 a max clima	✓	✓
Condizionamento manuale acceso	15	da 1 a max clima	✓	✓
Condizionamento automatico spento	16	da 1 a max clima	✓	✓
Condizionamento automatico attivo	17	da 1 a max clima	✓	✓
Condizionamento automatico acceso	18	da 1 a max clima	✓	✓

TAB.17 - Eventi start/stop macro

EVENTI START/STOP MACRO LEGATI ALLO STATO DELLE ZONE	EVENTO	DETTAGLIO
Sbilanciamento zona (impianto spento)	16	da 1 a max zone
Allarme Zona	1	da 1 a max zone
Ripristino Zona	2	da 1 a max zone
Tamper zona	5	da 1 a max zone
Ripristino tamper zona	11	da 1 a max zone
Mascheramento zona	35	da 1 a max zone
Disabilitata zona	45	da 1 a max zone
Abilitata zona	46	da 1 a max zone
Batteria bassa zona	47	da 1 a max zone
Ripristino Batteria zona	48	da 1 a max zone
Supervisione zona	49	da 1 a max zone
Ripristino supervisione zona	50	da 1 a max zone
Quality status zona	51	da 1 a max zone
Ripristino quality status zona	52	da 1 a max zone
Esclusa zona	3	da 1 a max zone
Reinclusa zona	4	da 1 a max zone
Esclusione automatica zona	21	da 1 a max zone
Reinclusione automatica zona	22	da 1 a max zone
Allarmi multipli	8	--
Ripristini multipli	9	--

EVENTI START/STOP MACRO LEGATI ALLO STATO DELLE ZONE	EVENTO	DETTAGLIO
Tamper multipli	10	--
Punzone OK	83	da 1 a max zone
Punzone NON OK	84	da 1 a max zone
Guasto sensore	94	da 1 a max zone
Ripristino guasto sensore	95	da 1 a max zone
Guasto dispositivo antirapina	96	da 1 a max zone
Ripristino dispositivo antirapina	97	da 1 a max zone
Guasto sirena	98	da 1 a max zone
Ripristino guasto sirena	99	da 1 a max zone
Preallarme da zona	100	da 1 a max zone
Reset preallarme da zona	101	da 1 a max zone
Reset zona	77	da 1 a max zone
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI A FUNZIONI SPECIALI DELLE ZONE	EVENTO	DETTAGLIO
Inizio periodo di test delle zone	7	80
Fine periodo di test delle zone	7	81
Inizio preallarme	7	90
Reset preallarme	7	91
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI AI DISPOSITIVI RADIO	EVENTO	DETTAGLIO
Start configurazione radio	7	96
Stop configurazione radio	7	97
Start test radio	7	98
Stop test radio	7	99
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI ALLO STATO DEI GRUPPI	EVENTO	DETTAGLIO
Acceso ON Gruppo	29	da 1 a max gruppi
Spento da Acceso ON Gruppo	30	da 1 a max gruppi
Acceso INT Gruppo	31	da 1 a max gruppi
Spento da Acceso INT Gruppo	32	da 1 a max gruppi
Acceso PAR Gruppo	33	da 1 a max gruppi
Spento da Acceso PAR Gruppo	34	da 1 a max gruppi
Accensione automatica Gruppo	41	da 1 a max gruppi
Spegnimento automatico Gruppo	42	da 1 a max gruppi
Attivato Programmatore Orario per Gruppo	63	da 1 a max gruppi
Inserito Straordinario su Gruppo	68	da 1 a max gruppi
Disattivato Programmatore Orario per Gruppo	62	da 1 a max gruppi
Mancata accensione	92	da 1 a max gruppi
Accensione forzata	93	da 1 a max gruppi
Allarme per mancato inserimento automatico	102	da 1 a max gruppi
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI ALLA RONDA	EVENTO	DETTAGLIO
Ronda abilitata	7	102
Ronda disabilitata	7	106
Inizio ronda	7	103
Fine ronda	7	104
Ronda non completa	7	105
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI ALLO STATO DEL RELE' 2 E DEGLI OC	EVENTO	DETTAGLIO
Attivazione Uscita O.C.	43	da 1 a max OC
Disattivazione Uscita O.C.	44	da 1 a max OC
Attivato relè principale	7	82
Disattivato relè principale	7	83
Attivato relè 2	7	86
Disattivato relè 2	7	87

EVENTI START/STOP MACRO LEGATI ALLO STATO DELLE MACRO	EVENTO	DETTAGLIO
Attivazione Macro	58	da 1 a max macro
Reset Macro	60	da 1 a max macro
Blocco Macro	59	da 1 a max macro
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI AI CLIMA CONTROLLO TEMPERATURA	EVENTO	DETTAGLIO
Allarme Termometro	81	da 1 a max clima
Ripristino Termometro	82	da 1 a max clima
Allarme umidità termometro	105	da 1 a max clima
Ripristino umidità	106	da 1 a max clima
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI AI CODICI	EVENTO	DETTAGLIO
Inserimento Codice Installatore	36	0
Codice Utente	6	da 1 a max codici
Codice Utente di Emergenza	103	da 1 a max codici
Chiave (TAG) riconosciuta	73	da 1 a max codici
Codice Errato su Tastiera	37	da 1 a max tastiere
Codice Errato da RFA	37	20
Chiave (TAG) non valida	74	da 1 a max lettori
Codice Abilitato	75	da 1 a max codici
Codice Disabilitato	76	da 1 a max codici
Login MyWeb	86	da 1 a max codici
Logout Myweb	87	da 1 a max codici
MyWeb disattivato da utente	88	da 1 a max codici
MyWeb attivato da utente	89	da 1 a max codici
Upload Myweb	90	da 1 a max codici
Modifica configurazione DDNS	91	da 1 a max codici
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI AI DISPACCI	EVENTO	DETTAGLIO
Dispaccio rapina (panico)	7	65
Dispaccio medico	7	66
Dispaccio fuoco	7	67
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI AGLI ACCESSI	EVENTO	DETTAGLIO
Blocco Tastiera	56	da 1 a max tastiere
Sblocco Tastiera	57	da 1 a max tastiere
Inizio fascia oraria di blocco codici	7	78
Fine fascia oraria di blocco codici	7	79
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI A SEGNALAZIONI TECNICHE	EVENTO	DETTAGLIO
Mancanza Rete	23	0=centrale, da 1 a max espansioni ingressi
Ripristino Rete	24	0=centrale, da 1 a max espansioni ingressi
Batteria Bassa	25	0=centrale, da 1 a max espansioni ingressi
Batteria Mancante	27	0=centrale, da 1 a max espansioni ingressi
Ripristino Batteria	26	0=centrale, da 1 a max espansioni ingressi
Autotest	7	73
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI AL TELEFONICO PSTN/GSM	EVENTO	DETTAGLIO
Mancanza linea telefonica	7	60
Ripristino linea telefonica	7	61
Interruzione delle telefonate	7	63
Mancanza segnale GSM	7	84
Ripristino segnale GSM	7	85
Allarme jamming GSM	7	118
Ripristino jamming GSM	7	119
SIM scarica	7	92
SIM ricaricata	7	93

EVENTI START/STOP MACRO LEGATI ALLO STATO DELLE MACRO	EVENTO	DETTAGLIO
SIM in scadenza	7	94
Invio IP su richiesta	85	da 1 a max destinatari
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI AI TAMPER	EVENTO	DETTAGLIO
Tamper centrale	7	71
Ripristino tamper centrale	7	72
Allarme Tamper Tastiera	12	da 1 a max tastiere
Ripristino Tamper Tastiera	13	da 1 a max tastiere
Tamper comunicazione Tastiera	72	da 1 a max tastiere
Allarme Ingresso Tamper su espansione di zone AMI	14	da 1 a max espansioni di ingressi
Tamper comunicazione AMI	70	da 1 a max espansioni ingressi
Ripristino da Allarme Ingresso Tamper su espansione di zone AMI	15	da 1 a max espansioni di ingressi
Allarme Ingresso Tamper su espansione delle uscite ATI	64	da 1 a max espansioni uscite
Tamper comunicazione ATI	71	da 1 a max espansioni uscite
Ripristino da Allarme Ingresso Tamper su espansione delle uscite ATI	65	da 1 a max espansioni uscite
EVENTI START/STOP MACRO DIVERSI	EVENTO	DETTAGLIO
Cambio data del sistema	7	64
Cambio codici	7	55
Reset di sistema (watchdog)	7	54
Reset della programmazione ai valori di default	7	57
Reset codici	7	56
Invio memoria eventi	7	62
Inizio telegestione utente	7	74
Fine telegestione utente	7	75
Programmazione remota negata	7	70
Programmazione remota a buon fine	7	68
Programmazione remota non a buon fine	7	69
Fine connessione locale PC	7	76
Inizio connessione locale PC	7	77
Utente MyWeb non riconosciuto	7	114
MyWeb tentativi esauriti	7	115
MyWeb disattivato	7	116
Myweb attivato	7	117
Evento custom	104	da 1 a max eventi custom
Promemoria	107	da 1 a max promemoria
Start simulazione	7	120
Stop simulazione	7	121

TAB.18 - PAROLE

PAROLA	VALORE
abbaino	1001
accesso	1002
acqua	1003
aiuola	1004
ala	1005
alimentazione	1006
allagamento	1007
allarme	1008
alta	1009
alto	1010
altoparlante	1011
ambientale	1012
amministrazione	1013
angolo	1014
animali	1015
annesso	1016
anomalia	1017
anta	1018
anteriore	1019
antiaggressione	1020
anticamera	1021
antifurto	1022
antirapina	1023
aperta	1024
aperto	1025
appartamento	1026
archivio	1027
area	1028
armadio	1029
ascensore	1030
atrio	1031
cameretta	1063
caminetto	1064
cancello	1065
cantiere	1066
cantina	1067
capannone	1068
carrabile	1069
casa	1070
casetta	1071
cassa	1072
cassaforte	1073
cassetta	1074

PAROLA	VALORE
attico	1032
attrezzatura	1033
aula	1034
ausiliaria	1035
auto	1036
axeta	1037
bacheca	1038
bagno	1039
balcone	1040
ballatoio	1041
bambini	1042
banca	1043
banco	1044
barra	1045
barriera	1046
basculante	1047
bassa	1048
basso	1049
battente	1050
batteria	1051
biblioteca	1052
biliardo	1053
blocco	1054
botola	1055
box	1056
bussola	1057
cabina	1058
caffetteria	1059
caldaia	1060
calore	1061
camera	1062
condizionatore	1097
condominio	1098
condotta	1099
congelatore	1100
contabilità	1101
contatore	1102
contatto	1103
continuità	1104
controllo	1105
controsoffitto	1106
cornice	1107
corrente	1108

PAROLA	VALORE
caveau	1075
cctv	1076
ced	1077
cella	1078
cento	1079
centrale	1080
centralino	1081
chiave	1082
chiosco	1083
cinquanta	1084
cinquantotto	1085
cinquantuno	1086
cinque	1087
città	1088
cliente	1089
clima	1090
climatizzatore	1091
codice	1092
comando	1093
commerciale	1094
computer	1095
comune	1096
dispensa	1131
dispositivo	1132
dodici	1133
donna	1134
donne	1135
dopo	1136
doppia	1137
due	1138
duecento	1139
d v r	1140
edificio	1141
elemento	1142
elettrica	1143
elettrico	1144
elettrovalvola	1145
elevata	1146
emergenza	1147
ente	1148
entrata	1149
espansione	1150
est	1151
esterna	1152

PAROLA	VALORE
corridoio	1109
corso	1110
cortile	1111
credito	1112
cromo	1113
cucina	1114
custode	1115
dati	1116
denaro	1117
dentro	1118
deposito	1119
depositi	1120
destra	1121
diciannove	1122
diciassette	1123
diciotto	1124
dietro	1125
dipendente	1126
direttore	1127
discesa	1128
disimpegno	1129
dispaccio	1130
fronte	1165
fuga	1166
fumo	1167
fumogeno	1168
fuori	1169
furto	1170
gabbia	1171
garage	1172
gas	1173
gazebo	1174
generale	1175
giardiniere	1176
giardino	1177
giochi	1178
gioielleria	1179
gradinata	1180
griglia	1181
gruppo	1182
guardaroba	1183
guardiola	1184
guasti	1185
guasto	1186

PAROLA	VALORE
esterne	1153
esterno	1154
fabbrica	1155
facciata	1156
falegnameria	1157
famiglia	1158
farmaci	1159
fine	1160
finestra	1161
fontana	1162
freddo	1163
frigorifero	1164
insegna	1199
inseritore	1200
installatore	1201
interna	1202
interno	1203
interrato	1204
intrusione	1205
irrigazione	1206
isolamento	1207
istantaneo	1208
laboratorio	1209
lato	1210
lavanderia	1211
led	1212
letto	1213
lettore	1214
libreria	1215
librerie	1216
linea	1217
livello	1218
locale	1219
loggia	1220
luce	1221
luogo	1222
macchina	1223
macchinario	1224
magazzino	1225
magnete	1226
mancanza	1227
manomissione	1228
manovra	1229
mansarda	1230

PAROLA	VALORE
hotel	1187
impianto	1188
incendio	1189
indietro	1190
inerziale	1191
inferiore	1192
inferriata	1193
infissi	1194
infisso	1195
ingresso	1196
ingressi	1197
iniziale	1198
matrimoniale	1233
meccanico	1234
medicinali	1235
medico	1236
meeting	1237
mensa	1238
messaggio	1239
microonde	1240
mille	1241
modo	1242
monossido	1243
motore	1244
muro	1245
navata	1246
nebbia	1247
nebbiogeno	1248
negozio	1249
nord	1250
notte	1251
novanta	1252
novantotto	1253
novantuno	1254
nove	1255
numero	1256
nuovo	1257
n v r	1258
officina	1259
open space	1260
operaio	1261
orario	1262
organo	1263
orologio	1264

PAROLA	VALORE
manutenzione	1231
mascheramento	1232
ottantotto	1267
ottantuno	1268
otto	1269
ovest	1270
padronale	1271
palestra	1272
panetteria	1273
panico	1274
pannello	1275
parcheggio	1276
parco	1277
parete	1278
parziale	1279
passaggio	1280
passivo	1281
passo carrabile	1282
patio	1283
pavimento	1284
pc	1285
periferica	1286
perimetrale	1287
perimetro	1288
persiana	1289
pianerottolo	1290
piano	1291
pianta	1292
pianterreno	1293
piazzola	1294
piccolo	1295
piscina	1296
plasma	1297
pompa	1298
ponte	1299
ponteggio	1300
refrigerazione	1335
regia	1336
regolatore	1337
relé	1338
reparto	1339
rete	1340
retro	1341
ricezione	1342

PAROLA	VALORE
ospite	1265
ottanta	1266
porta	1301
porta finestra	1302
porte	1303
porticato	1304
portineria	1305
portone	1306
potenza	1307
pranzo	1308
prato	1309
pre set	1310
pressione	1311
prima	1312
primo	1313
prodotto	1314
produzione	1315
programmatore	1316
proprietà	1317
pulizie	1318
pulsante	1319
quadro	1320
quaranta	1321
quarantotto	1322
quarantuno	1323
quarto	1324
quindici	1325
quinto	1326
radar	1327
radio	1328
ragazze	1329
ragazzi	1330
rampa	1331
rapina	1332
reception	1333
recinzione	1334
sensore	1369
serranda	1370
server	1371
servizi	1372
servizio	1373
sessanta	1374
sessantotto	1375
sessantuno	1376

PAROLA	VALORE
rilevatore	1343
ripostiglio	1344
riscaldamento	1345
ristoro	1346
rottura	1347
rottura vetro	1348
rustico	1349
sala	1350
sala pranzo	1351
salone	1352
salotto	1353
scala	1354
scale	1355
scarico	1356
schermo	1357
scorrevole	1358
scorte	1359
scrivania	1360
scuola	1361
scuro	1362
secondo	1363
sedici	1364
segnalazione	1365
segnale	1366
sei	1367
seminterrato	1368
spogliatoio	1403
sprinkler	1404
stampa	1405
stampante	1406
stanza	1407
strada	1408
studio	1409
sud	1410
suite	1411
superiore	1412
supermercato	1413
supervisione	1414
tapparella	1415
tastiera	1416
taverna	1417
tecnica	1418
tecnico	1419
telecamera	1420

PAROLA	VALORE
settanta	1377
sette	1378
settore	1379
settori	1380
sezione	1381
sicurezza	1382
sinistra	1383
sirena	1384
sismico	1385
sistema	1386
soccorso	1387
società	1388
soffitta	1389
soffitto	1390
soggiorno	1391
soglia	1392
solarium	1393
soldier	1394
sonda	1395
sopra	1396
sotto	1397
sottoscala	1398
sottotetto	1399
spazio	1400
spazzatura	1401
speciale	1402
trave	1437
tre	1438
tredici	1439
trenta	1440
trentacinque	1441
trentadue	1442
trentaquattro	1443
trentasei	1444
trentatre	1445
trentotto	1446
trentuno	1447
tubo	1448
turbina	1449
tv	1450
uffici	1451
ufficio	1452
umidità	1453
undici	1454



tecnologia prodotta in Italia



AXEL srl

Via del Santo, 143
35010 - Limena (PD)
commerciale@axelweb.com
www.axelweb.com

