



DS7447V2 Tastiere LCD



- Volume, luminosità e contrasto del display regolabili
- Etichettatura delle istruzioni accessibile
- Tasti di emergenza programmabili

DS7447V2 è una tastiera alfanumerica LCD a quattro conduttori che può essere utilizzata con le centrali di controllo serie DS7060, DS7080iP-32, DS7200 e DS7400Xi i. Supporta tutte le funzioni del sistema. La tastiera è necessaria per la programmazione in locale della centrale di controllo.

Funzioni di base

Volume e display regolabili

È possibile regolare il volume non associato all'allarme, la luminosità e il contrasto del display mediante la tastiera.

Etichettatura delle istruzioni accessibile

Le istruzioni di base per l'utente si trovano in una scheda estraibile che può essere installata in modo da fuoriuscire verso destra o sinistra.

Tasti di emergenza programmabili

I tre tasti non contrassegnati nella fila inferiore della tastiera sono programmabili come tasto anti-panico, tasto di emergenza incendio e tasto di emergenza speciale. Le etichette adesive sono incluse.

Certificazioni e omologazioni

CE, Conforme a EN50131, Grado 1, 2 e 3

Pianificazione

Informazioni sulla compatibilità

Centrali di controllo DS7060, DS7080iP-32, serie DS7400Xi, serie DS7200

Note di cablaggio e installazione

La lunghezza dei cavi tra la tastiera e la centrale di controllo non deve superare i 305 m (1000 ft). Non installare la tastiera in esterno.

Numero di tastiere	Tipo di cavo	Distanza della tastiera dalla centrale di controllo
Fino a due	Non schermato, quattro conduttori 0,8 mm (#22 AWG)	Fino a 305 m (1000 ft)
Fino a tre	Non schermato, quattro conduttori, 1,2 mm (#18 AWG)	Fino a 305 m (1000 ft)

Specifiche tecniche

Note ambientali

Umidità relativa:	dal 5% al 93% a +32 °C, senza condensa
Temperatura (operativa):	da 0°C a +50°C

Requisiti di alimentazione

Consumo corrente:	95 mA in standby; 200 mA max (con volume altoparlante e retroilluminazione attivi)
Tensione (operativa):	12 VDC

Caratteristiche del prodotto

Dimensioni:	12 cm x 21 cm x 2 cm (4,6 x 8,2 x 0,8")
Peso:	439 g

Informazioni per l'ordinazione

DS7447V2-EXP Tastiera LCD Per esportazione. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.	DS7447V2-EXP
DS7447V2-BEL Tastiera LCD Per l'utilizzo in Belgio. Per esportazione. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.	DS7447V2-BEL
DS7447V2-DK Tastiera LCD Per l'utilizzo in Danimarca. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.	DS7447V2-DK
DS7447V2-FI Tastiera LCD Per l'utilizzo in Finlandia. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.	DS7447V2-FI
DS7447V2-FRA Tastiera LCD Per l'utilizzo in Francia. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.	DS7447V2-FRA
DS7447V2-DE Tastiera LCD Per l'utilizzo in Germania. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.	DS7447V2-DE
DS7447V2-GR Tastiera LCD Per l'utilizzo in Grecia. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.	DS7447V2-GR
DS7447V2-HU Tastiera LCD Per l'utilizzo in Ungheria. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.	DS7447V2-HU

Informazioni per l'ordinazione

DS7447V2-IT Tastiera LCD Per l'utilizzo in Italia. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.	DS7447V2-IT
DS7447V2-NL Tastiera LCD Per l'utilizzo nei Paesi Bassi. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.	DS7447V2-NL
DS7447V2-NOR Tastiera LCD Per l'utilizzo in Norvegia. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.	DS7447V2-NOR
DS7447V2-SPA Tastiera LCD Per l'utilizzo in Spagna. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.	DS7447V2-SPA
DS7447V2-SWE Tastiera LCD Per l'utilizzo in Svezia. Dispone del controllo del volume, della luminosità e del contrasto del display e tre chiavi di emergenza programmabili.	DS7447V2-SWE