



Blue Line ISM-BLA1-SM Modulo sirena



- La struttura modulare si adatta a tutti i rilevatori Blue Line
- Di elevata qualità, economica e facile da installare
- Segnalatore 85 dB a 3 m
- Circuito antimanomissione incorporato normalmente chiuso
- Design elegante

Il modulo sirena Blue Line ISM-BLA1-SM viene montato sulla parte superiore dei rilevatori Blue Line, ma è completamente supervisionato e controllato dalla centrale di controllo. Se attivata, la sirena emette un suono acuto finché non viene disattivata dalla centrale di controllo.

Funzioni di base

Attivazione della sirena

Il modulo o i moduli sirena si attivano quando la centrale di controllo alimenta il circuito della sirena.

Supervisione antimanomissione

Quando viene collegata in questo modo, la centrale di controllo supervisiona il circuito antimanomissione normalmente chiuso (NC). Consultare la guida di installazione della centrale di controllo per istruzioni e specifiche su un cablaggio e una terminazione particolare del circuito antimanomissione.

Certificazioni e omologazioni

Paese	Certificazione/Numero elenco
centr.	CE
	Conforme a EN50131-1 grado 2
Nord America	c-UL-us

Paese	Certificazione/Numero elenco
Canada	UL NBSX7: Household Burglary System Units (Sistemi di allarme antifurto domestici) certificati per il Canada (UL1023)
USA	UL NBSX: Household Burglary System Units (Sistemi di allarme antifurto domestici) (UL1023)
Nota	Per un utilizzo supplementare solo con l'accessorio Household Burglary Alarm System (Unità di allarme antifurto domestici) (NBSX).

Pianificazione

Informazioni sulla compatibilità

Il modulo sirena BLA1-LM è compatibile con i seguenti prodotti:

Categoria	ID prodotto	Descrizione del prodotto
Centrali di controllo:	Compatibile con tutte le centrali di controllo da 12 VDC lo:	
Rilevatori:	BLD1	Rilevatori TriTech® Blue Line
	BLD1-P	Rilevatori PetFriendly® TriTech® Blue Line
	BLP1	Rilevatori PIR Blue Line
	BLP1-P	Rilevatore PIR Pet Friendly® Blue Line
	BLQ1	Rilevatori PIR Quad Blue Line

Note di montaggio

Il modulo sirena viene montato sulla parte superiore di un rilevatore Blue Line rimuovendo il rilevatore dalla base di montaggio, installando la sirena sulla base del rilevatore e riposizionando il rilevatore e la sirena. Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per il modulo sirena sopra il rilevatore.

Note di cablaggio

La connessione a morsetti del modulo sirena accetta cavi con diametro fino a 1,5 mm (16 AWG). Per istruzioni e specifiche su un particolare cablaggio, consultare la guida di installazione della centrale di controllo.

Informazioni per l'ordinazione**Blue Line ISM-BLA1-SM Modulo sirena****ISM-BLA1-SM****Pezzi inclusi**

Q.tà	Componente
1	Modulo sirena
1	Pacchetto documentazione

Specifiche tecniche**Note ambientali**

Conforme alla classe ambientale II EN50131, Grado di sicurezza 2

Umidità relativa:	Fino al 95%, senza condensa <i>Fino a 85% per installazioni UL</i>
Temperatura (operativa):	Da -10°C a +49°C <i>Per installazioni certificate UL, da 0°C a +49°C</i>

Proprietà meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni:	2,5 cm x 6,4 cm x 3,2 cm (1 x 2,5 X 1,25")
Materiale:	Plastica ABS ad elevata resistenza all'impatto

Uscite**Sirena**

Livello di pressione sonora:	85 dB a 3 m
------------------------------	-------------

Antimanomissione:	Contatti normalmente chiusi (NC) (con coperchio in posizione) a 28 VDC, 125 mA max. Collegare al circuito antimanomissione del rilevatore.
--------------------------	--

Requisiti di alimentazione

Consumo corrente:	40 mA max. a 12 VDC con sirena attivata
Tensione (ingresso):	12 VDC nominale

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by