

DISPOSITIVO	Software Caricato	Canali	Exp. Massima	Client Work Station	Client Work Station espansione	Utilizzabile come WS			

DIVAR IP 2000	VRM	16	16	BVC	NO	NO			
DIVAR IP 3000	VRM/BVMS	32	32	5	NO	SI (singolo monitor)			
DIVAR IP 6000	VRM	64	128/VMS	BVC	NO	NO			
DIVAR IP 7000	VRM/BVMS	32	128	5	10	SI (doppio monitor)			

QUANTITA' DI TELECAMERE E SISTEMA DI GESTIONE	DIVAR IP 2000	DIVAR IP 3000	DIVAR IP 6000	DIVAR IP 7000	NOTE SULLO STORAGE NECESSARIO
---	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------------------------

Sistema fino a 16 Telecamere BVC	1		1		Per questo sistema è possibile utilizzare uno o più DIP2000, oppure un DIP6000, oppure DIP2000 e DIP6000 in combinazione tra loro, a seconda dello spazio di archiviazione richiesto
	Un DIP2000 o Un DIP6000				
Sistema fino a 16 Telecamere BVMS	x	1	x	1	Per questo sistema è possibile utilizzare un DIP3000, un DIP7000, oppure un DIP 3000 o DIP7000 in combinazione con DIP2000/6000 a seconda dello spazio di archiviazione richiesto
	Un DIP3000 o Un DIP7000				
Sistema da 16 a 32 Telecamere BVC	2		1		Per questo sistema è possibile utilizzare due o più DIP2000, oppure un DIP6000, oppure DIP2000 e DIP6000 in combinazione tra loro, a seconda dello spazio di archiviazione richiesto
	2 DIP2000 o un DIP6000				
Sistema da 16 a 32 Telecamere BVMS	x	1	x	1	Per questo sistema è possibile utilizzare un DIP3000, un DIP7000, oppure un DIP 3000 o DIP7000 in combinazione con DIP2000/6000 a seconda dello spazio di archiviazione richiesto
	Un DIP3000 o Un DIP7000				
Sistema da 32 a 64 Telecamere BVC	4		1		Per questo sistema è possibile utilizzare 4 o più DIP2000, oppure un DIP6000, oppure DIP2000 e DIP6000 in combinazione tra loro, a seconda dello spazio di archiviazione richiesto
	4 DIP2000 o 1 DIP6000				
Sistema da 32 a 64 TelecamereBVMS	x		x	1	Per questo sistema è possibile utilizzare, un DIP7000, oppure un DIP7000 in combinazione con DIP2000/6000 a seconda dello spazio di archiviazione richiesto. Sono richieste l'espansioni delle licenze canali
	1 DIP7000 + lic. EXP				
Sistema da 64 a 128 Telecamere BVC	8		1		Per questo sistema è possibile utilizzare 8 o più DIP2000, oppure un DIP6000 con espansione licenze, oppure DIP2000 e DIP6000 in combinazione tra loro, a seconda dello spazio di archiviazione richiesto. *DLA-XVRM-064
	8 DIP2000 o 1 DIP6000 + lic. Exp.*				
Sistema da 64 a 128 Telecamere BVMS	x		x	1	Per questo sistema è possibile utilizzare, un DIP7000, oppure un DIP7000 in combinazione con DIP2000/6000 a seconda dello spazio di archiviazione richiesto
	un DIP7000 + lic. Exp.				
Oltre 128 telecamere solo con BVMS	x		x		Per questo sistema è necessario prevedere un BVMS professional, si possono usare sia i DIP2000 che i DIP6000 come storage di registrazione
	DIP2000/6000 + Lic. Exp. Di BVMS				