



NEW APRIPHONE GSM

L' APRICANCELLO GSM



**NIENTE PIÙ
TELECOMANDI**
Apri il cancello
con il tuo telefono
cellulare a costo zero.

**SICUREZZA
AVANZATA**
Il tuo telefono come il
telecomando, ma più
sicuro e affidabile.

**ABILITAZIONE
TRAMITE SMS**
Abiliti chi e quando
vuoi tu ad entrare
tramite un semplice SMS.

Descrizione

New Apriphone è la soluzione più semplice ed innovativa per aprire il cancello di casa con il proprio telefono cellulare, senza costi di chiamata.

Ideale per condomini, residence, ospedali, alberghi, aziende, abitazioni private, il dispositivo consente di sostituire il telecomando apricancello, utilizzando, al suo posto, il proprio telefono cellulare.

Combivox New Apriphone è compatibile con tutti i cancelli elettrici, anche quelli già installati.

Comandi a costo zero

L'apertura del cancello è a costo zero poiché il New Apriphone non risponde alla chiamata, ma verifica soltanto se il numero chiamante è memorizzato nella lista dei numeri autorizzati.

New Apriphone risulta estremamente comodo per aprire il cancello senza alcun problema di distanze ed evitando di aspettare l'apertura in situazioni spesso pericolose: infatti, è una "gran comodità" arrivare con il cancello già aperto, senza dover sostare, magari in mezzo alla strada, in attesa dell'apertura.

Programmazione locale

New Apriphone si programma in locale tramite PC e un software in WINDWOS che consente di inserire rapidamente i numeri telefonici degli utenti autorizzati. La rubrica contiene, oltre al numero di telefono, anche i dati anagrafici, utili ad una corretta gestione di inserimento e cancellazione.

Programmazione a distanza

New Apriphone si programma anche a distanza: inviando un semplice SMS, protetto da password, è possibile inserire il numero telefonico di un nuovo utente o cancellarne uno vecchio.

INFO

COMBIVOX
SECURITY PRODUCTS

NEW APRIPHONE GSM*

Verifiche e controlli


New Apriphone controlla automaticamente l'efficienza del modulo GSM, segnalando immediatamente qualsiasi anomalia (livello del segnale insufficiente, guasto del modulo GSM, etc.). In caso di malfunzionamento provvede ad attivare una uscita dedicata di segnalazione guasto.

E' possibile, inoltre, interrogare il New Apriphone e ricevere in risposta un messaggio SMS che ne descrive lo stato di funzionamento (credito residuo della carta prepagata e intensità del segnale di campo GSM).



Installazione e collegamenti

New Apriphone è dotato di un relè di uscita con contatto NA libero, collegabile in parallelo al comando di apertura del cancello elettrico. Il dispositivo è fornito in contenitore di acciaio verniciato ed è alimentabile a 12V. Per programmare il dispositivo tramite PC, occorre un cavo interfaccia (cod. 15.807) e un software WINDOWS (cod. 71.024).



New Apriphone

DATI TECNICI

■ Alimentazione:	13,8 V cc
■ Batteria alloggiabile:	12 V - 1,2 Ah
■ Assorbimento:	100/350 mA
■ Contatto di uscita:	relè NA libero 24V - 500 mA
■ Uscita ausiliaria:	tipo OC (max 500 mA) per segnalazione di avaria GSM
■ Numeri memorizzabili:	max 350
■ Programmazione:	locale tramite PC e software dedicato; a distanza tramite SMS
■ Linea GSM:	modulo GSM GPRS Dual Band
■ Dimensioni (L x H x P):	130 x 141 x 51 mm 147 mm [antenna]
■ Contenitore:	Acciaio verniciato

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza alcun preavviso. Si prega di consultare periodicamente il sito web www.combivox.it.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Dpl New Apriphone 11/2007 Combivox Srl

COMBIVOX®
SECURITY PRODUCTS

COMBIVOX S.r.l.
Italy, 70019 Triggiano (Bari)
Via S.M. Arosio 15
Tel. +39/080.468.61.11
Fax +39/080.468.61.39
HelpDesk +39/080.468.65.51
www.combivox.it - info@combivox.it