

Ricevitori radio fissi

- Conforme alla norma EN50131
- Grado di sicurezza 2
- Classe ambientale II



Vantaggi

Compatibili con tutti i trasmettitori radio Scantronic e indicati per:

Segnalare l'apertura / chiusura di porte e finestre
Indicare il cambio di stato di relè e uscite transistor o altri sensori

Attivare remotamente luci, automatismi, saracinesche e macchinari

Ricevere ed inoltrare l'allarme di attacco personale

Ricevere ed inoltrare allarmi da rivelatori PIR,

Contatti Magnetici, Sensori Inerziali

Collegarsi a BMS per l'automazione e il riporto degli allarmi negli edifici



Generalità

Il ricevitore a 2 canali 762 permette di gestire fino a 8 trasmettitori radio (4 per ogni canale, senza discriminazione), monitorando costantemente lo stato del dispositivo con una supervisione periodica del segnale.

Il ricevitore a 8 canali 768 permette di gestire fino a 32 trasmettitori radio (4 per ogni canale, senza discriminazione), monitorando costantemente lo stato del dispositivo con una supervisione periodica del segnale.

Il ricevitore è espandibile fino a 32 canali con modulo di espansione 769REUR-00.

Specifiche Tecniche

Modello	Ricevitore radio 762REUR-00	Ricevitore radio 768REUR-50	Espansione radio 769REUR-50
Conformità	Conforme a 1995/EC R&TTE, EN50131-2	Conforme a 1995/EC R&TTE, EN50131-2	Conforme a 1995/EC R&TTE, EN50131-2
Grado di sicurezza	2	2	2
Classe ambientale	II	II	II
Canali	2 canali, fino a 4 trasmettitori per canale (senza distinzione)	8 canali, espandibile fino a 32, fino a 4 trasmettitori per canale (senza distinzione)	8 canali, fino a 4 trasmettitori per canale (senza distinzione)
Indicatori luminosi	8 indicazioni luminose: presenza rete, bassa batteria del trasmettitore, interferenza, supervisione, attivazione tamper, canale attivato	16 indicazioni luminose: presenza rete, bassa batteria del trasmettitore, interferenza, supervisione, attivazione tamper, canale attivato	16 indicazioni luminose: presenza rete, bassa batteria del trasmettitore, interferenza, supervisione, attivazione tamper, canale attivato
Display interno	2 display a sette segmenti per visualizzazione del canale/dispositivo	2 display a sette segmenti per visualizzazione del canale/dispositivo	2 display a sette segmenti per visualizzazione del canale/dispositivo
Tecnologia radio	868MHz FM banda stretta con tecnologia Dual Diversity	868MHz FM banda stretta con tecnologia Dual Diversity	868MHz FM banda stretta con tecnologia Dual Diversity
Antenna	Antenna interna AE2 Dual Diversity, connettore BNC per antenna esterna	Antenna interna AE2 Dual Diversity, connettore BNC per antenna esterna	Antenna interna AE2 Dual Diversity, connettore BNC per antenna esterna
Modalità di acquisizione	Riconoscimento automatico tipo di dispositivo e configurazione automatica via radio o LED	Riconoscimento automatico tipo di dispositivo e configurazione automatica via radio o LED	Riconoscimento automatico tipo di dispositivo e configurazione automatica via radio o LED
Alimentazione	da 9 a 15Vdc	da 9 a 15Vdc	da 9 a 15Vdc
Assorbimento	55mA in stand-by e 200mA con tutte le uscite in allarme	55mA in stand-by e 200mA con tutte le uscite in allarme	55mA in stand-by e 200mA con tutte le uscite in allarme
Supervisione	Programmabile: 4 minuti, 29 minuti oppure nessuna supervisione	Programmabile: 4 minuti, 29 minuti oppure nessuna supervisione	Programmabile: 4 minuti, 29 minuti oppure nessuna supervisione
Uscite 1 e 2	Contatti relè, NA/NC, 2A a 25Vdc	Contatti relè, NA/NC, 2A a 25Vdc	Contatti relè, NA/NC, 2A a 25Vdc
Uscite di stato	5 contatti relè NA/NC, 2A a 25Vdc	5 contatti relè NA/NC, 2A a 25Vdc	5 contatti relè NA/NC, 2A a 25Vdc
Dimensioni AxLxP	183 x 129 x 32 mm	163 x 257 x 72 mm	163 x 257 x 72 mm
Peso	0,35 Kg	0,7Kg	0,7Kg
Compatibilità antenne	794REUR-00 - 797REUR-00	794REUR-00 - 797REUR-00	794REUR-00 - 797REUR-00

762REUR-00



768REUR-50



769REUR-50



Codici ordinazione

Codice	Descrizione
762REUR-00	Ricevitore radio 2 canali
768REUR-50	Ricevitore radio 8 canali
769REUR-50	Espansione radio 8 canali per ricevitore 768REUR-50