

SERIR 50



LINEA 50 SERIR

SCHEDA DI ELABORAZIONE SERIR 50 MONOZONA

CODICE SC-SR50-Z1

Scheda elettronica di elaborazione che gestisce una linea-sensori SERIR 50. Questa scheda amplifica, digitalizza e analizza i segnali provenienti dalla linea-sensori, discriminando i segnali tipici di un'intrusione da quelli generati dai disturbi ambientali.

DATI TECNICI

- Conformità: Direttiva 2014/30/EU
EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- Alimentazione: 12 Vcc (+/- 25%)
- Assorbimento: 65 mA (in sorveglianza) – 80 mA (max)
- Temperatura di esercizio: -25 ÷ +80 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Dimensioni scheda: 113 x 79 mm (B x H)
- Dimensioni piastra di fissaggio: 133 x 81 mm (B x H)
- Ingresso analogico per 1 linea-sensori con bilanciamento resistivo
- Ingressi ausiliari digitali optoisolati per comandi supplementari:
 - Reset
 - ATM (controllo atmosferico)
 - ARM (memorizzazione eventi)
 - Tamper antiapertura armadio
- Uscite NC a relè (1 A):
 - Manomissione
 - Allarme
- Uscite OC (convertibili in C/NC/NO tramite scheda di espansione a 1 relè SC-ER1):
 - Preallarme
 - Allarme taglio sporadico
- Capacità di analisi:
 - fino a 25 rivelatori SERIR 50
- Taratura, impostazioni e gestione eventi via software
- Collegamento a PC (tramite porta RS-232) e modem (tramite adattatore per porta COM X)
- Possibilità di collegamento alla rete di centralizzazione DEA NET
- CPU: 16 bit, 16 MHz
- Memoria digitale: più di 20.000 eventi
- **Licenza del software di service inclusa**



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SC-SR50-Z1	Scheda di elaborazione SERIR 50 monozona

50 SERIR