

SCHEDA DI ELABORAZIONE SERIR 50 A QUATTRO ZONE

CODICE SC-SR50-Z4

Scheda elettronica di elaborazione che gestisce quattro linee-sensori SERIR 50. Questa scheda amplifica, digitalizza e analizza i segnali provenienti dalle linee-sensori, discriminando i segnali tipici di un'intrusione da quelli generati dai disturbi ambientali.

DATI TECNICI

- Conformità: Direttiva 2014/30/EU
EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- Alimentazione: 12 Vcc (+/- 25%)
- Assorbimento: 110 mA (in sorveglianza) – 220 mA (max)
- Temperatura di esercizio: -25 ÷ +80 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Dimensioni scheda: 180 x 130 mm (B x H)
- Dimensioni piastra di fissaggio: 200 x 130 mm (B x H)
- Ingressi analogici per 4 linee-sensori con bilanciamento resistivo
- Ingressi ausiliari digitali optoisolati per comandi supplementari:
 - Reset
 - ATM (controllo atmosferico)
 - ARM (memorizzazione eventi)
 - Tamper antiapertura armadio
- Uscite NC a relè (1 A):
 - Manomissione generale
 - Allarmi linee-sensori 1, 2, 3, 4
 - Tensione di alimentazione insufficiente
- Uscite NC supplementari tramite scheda di espansione a 8 relè SC-ER8:
 - 4 per Preallarme
 - 4 per Allarme taglio sporadico
- Capacità di analisi (per linea):
 - fino a 25 rivelatori SERIR 50
- Taratura, impostazioni e gestione eventi via software
- Collegamento a PC (tramite porta RS-232) e modem (tramite adattatore per porta COM X)
- Possibilità di collegamento alla rete di centralizzazione DEA NET
- CPU: 16 bit, 16 MHz
- Memoria digitale: più di 20.000 eventi
- **Licenza del software di service inclusa**



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SC-SR50-Z4	Scheda di elaborazione SERIR 50 a quattro zone