

CODICE TDV-P2P



DESCRIZIONE

Dispositivo per la **terminazione (EOL)** delle linee-sensori precablate LN-SRP2P-300. È dotato di un involucro resistente ai raggi UV, di due prese di connessione easy-plug e di supporto discoidale per il fissaggio rapido alla recinzione.

PREPARAZIONE

Di seguito sono descritte le operazioni preliminari per eseguire la terminazione (fine linea) di tratte SERIR P2P connettorizzate.

1. Fissare il supporto discoidale con la freccia verso il basso alla recinzione utilizzando le fascette in dotazione e i fori presenti sul supporto.
2. Prendere l'estremo della linea da connettere e serrarla correttamente alla terminazione TDV-P2P, in modo da garantire il grado di protezione IP68.
3. Agganciare la giunzione TDV-P2P al supporto discoidale con il cavo uscente **verso il basso** e facendola scivolare sul supporto.
4. Ruotare la giunzione in modo che sia orientata orizzontalmente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contenitore:

- Dimensioni involucro: 90 x 56 x 43 mm (L x L x H)
- Dimensioni supporto di fissaggio: 90 x 8 mm (Ø x L)
- Temperatura di esercizio: -40 ÷ +80 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Materiale: poliammide con aggiunta di fibra di vetro
- Grado di protezione: IP54 (quando correttamente installato)
- Colore: nero

Connettore (presa):

- Conformità: CEI 60512-4, UL94-V0, UL 1977, MIL-C-26482, MIL-STD1344, RoHS
- Tipo connettore: presa circolare maschio a 4 poli
- Dimensioni: 27 x 33,9 mm (Ømax x L)
- Temperatura di esercizio: -40 ÷ 105 °C
- Materiale involucro: termoplastica resistente a raggi UV, oli minerali, idrocarburi e acidi
- Grado di protezione: IP68 (quando correttamente serrato dalla relativa spina)
- Colore: nero



DA UTILIZZARE PER LA GIUNZIONE DI LINEE-SENSORI DOTATE DI CONNETTORI EASY-PLUG.



PER LA TERMINAZIONE DI LINEE-SENSORI NON CONNETTORIZZATE VA UTILIZZATO IL CONTENITORE PER GIUNZIONI TBX-P2P.

