



Potenza Disponibile:
600 VA

Sinottico e Comandi:

- 1 Pulsante On-Off/Test
- 2 LED di Segnalazione Funz./Allarmi

Connessioni:

- 3 Prese di Uscita Shuko Rete
- 4 Prese di Uscita IEC Rete
- 5 Breaker 8A
- 6 Prese di Uscita IEC UPS
- 7 Prese di Uscita Shuko UPS



Pannello Anteriore



Pannello Posteriore/Connessioni

- 8 Presa di Alimentazione
- 9 Protezione Modem/Fax
- 10 Interfaccia USB

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generale:

Codice Modello: **SWM-600/RK**
Potenza (VA): **600VA**
Potenza (W): **360W**
Tecnologia: **LINE INTERACTIVE**

Ingresso:

Fase: Monofase
Tensione (Vac): 230Vac $\pm 25\%$
Frequenza (Hz): 50-60Hz $\pm 10\%$ (autosensing)

Uscita:

Tensione (Vac): 230Vac
Frequenza (Hz): 50 o 60Hz $\pm 0,5\text{Hz}$ (in battery mode)
Forma d'Onda: **PSEUDO-SINUSOIDALE (Step-Wave)**
Regolazione di Tensione: 5% (in battery mode)
Prese di Uscita: UPS: n.2 IEC + n.2 Shuko Multipresa: n.2 IEC + n.2 Shuko

Batterie:

Tensione (Vdc): 12Vdc
Tipo: Piombo ermetico senza manutenzione
Tempo di Ricarica: 6 ore
Autonomia Standard: vedi catalistino
Protezione: Test di batteria - Eccessiva scarica

Protezioni:

Al Sovraccarico: 110% per 60 sec. 130% per 3 sec. Multipresa: Breaker 8A
Al Cortocircuito: Con fusibile Multipresa: Breaker 8A
Agli Spike di Rete: 480 Joules, 2ms
Modem/LAN: Filtro telefonico RG-11 / Lan RJ-45

Interfaccia:

Hardware: **USB**
Software: Windows 9x/ME/NT4.0/2000/XP/2003 Server/VISTA, Novell, Linux
Segnalazioni Ottiche Frontali: Led (fisso: rete presente, intermittente: backup mode)

Standards:

Sicurezza: EN 50091-1
Conformità EMC: EN 50091-2
Surge Capability: IEC 801-5

Note Generali:

Temperatura Ambiente: 0° - 40°C
Umidità Relativa: 95% (senza condensa)
Dimensioni (LxPxH): 19"x320mmx2U
Peso (Kg): 10Kg



Potenza Disponibile:
600~3000 VA

Sinottico e Comandi:

- 1 Pulsante Off
- 2 Pulsante On e Test Batteria
- 3 Rete Ingresso Alta
- 4 Rete Ingresso Ok
- 5 Rete Ingresso Bassa
- 6 Sostituzione Batteria
- 7 Livello di Carico
- 8 Livello di Batteria
- 9 Funzionamento da Batteria
- 10 Sovraccarico



Pannello Anteriore



Pannello Posteriore/Connessioni

Connessioni:

- 11 Presa di Alimentazione
- 12 Prese di Uscita UPS
- 13 Interfaccia RS-232
- 14 Attacco Battery-Pack per Esp. Autonomia

Protezioni:

Al Sovraccarico: Breaker e Protezione elettronica
Al Cortocircuito: Breaker e Protezione elettronica
Agli Spike di Rete: 320 Joules, 2ms
Modem/LAN: Filtro telefonico RG-11 / Lan RJ-45

Interfaccia:

Hardware: **RS-232** (porta bi-direzionale) e **Contatti Puliti - USB opz.**
Software: Windows 9x/ME/NT4.0/2000/XP/2003 Server/VISTA, Novell, Linux
Segnalazioni Ottiche Frontali: Led di stato e barre led (carico coll., autonomia residua)
Adattatore SNMP: Opzionale esterno
EPO: Sì (opzionale)

Standards:

Sicurezza: EN 50091-1
Conformità EMC: EN 50091-2
Surge Capability: IEC 801-5
Classificazione: VI-XX-211

Note Generali:

Temperatura Ambiente: 0° - 40°C
Umidità Relativa: 95% (senza condensa)
Dimensioni (LxPxH): 19"x425mm x2U 19"x470mm x3U
Peso (Kg): 18Kg 19Kg 32Kg 34Kg 41Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generale:

Codice Modello: **SWS-600/RK1000/RK1500/RK2000/RK3000/RK**
Potenza (VA): 600VA 1.000VA 1.500VA 2.000VA 3.000VA
Potenza (W): **360W 600W 900W 1.200W 1.800W**
Tecnologia: **LINE INTERACTIVE**

Ingresso:

Fase: Monofase
Tensione (Vac): 230Vac $\pm 25\%$
Frequenza (Hz): 50-60Hz $\pm 5\%$ (autosensing)

Uscita:

Tensione (Vac): 230Vac
Frequenza (Hz): 50 o 60Hz $\pm 0,5\text{Hz}$ (in battery mode)
Forma d'Onda: **SINUSOIDALE**
Regolazione di Tensione: 5% (in battery mode)
Prese di Uscita UPS: n.2 IEC

Batterie:

Tensione (Vdc): 12Vdc 24Vdc 36Vdc 48Vdc 48Vdc
Tipo: Piombo ermetico senza manutenzione
Tempo di Ricarica: 6 ore
Autonomia Standard: vedi catalistino
Protezione: Test automatico, Eccessiva scarica, Indic. sost. batterie