

Analisi AcuSense fornita dai registratori

Di seguito i limiti massimi relativi all'analisi AcuSense erogabile dai registratori

E' possibile aumentare il numero di canali intelligenti utilizzando camere IP AcuSense

NVR DS-76xx/4S e DS-77xx/4S

Analisi AcuSense su max **4 ch IP** con max risoluzione di **12 MP** ciascuno

DVR IDS-7204HQHI-K1/2S

MODALITA' STANDARD

- Analisi AcuSense **solo su canali analogici**, non su canali IP
- Analisi AcuSense su max **2 ch analogici** con max risoluzione di **3 MP** ciascuno

MODALITA' IP AVANZATA (ENHANCED IP MODE) – HDMI2 FullHD

- Usata per avere **4 ch analogici** ed ulteriori **2 ch IP**, DVR diventa ibrido
- **Nessuna** analisi AcuSense disponibile

DVR IDS-7208HQHI-K1/4S

MODALITA' STANDARD

- Analisi AcuSense **solo su canali analogici**, non su canali IP
- Analisi AcuSense su max **4 ch analogici** con max risoluzione di **3 MP** ciascuno

MODALITA' IP AVANZATA (ENHANCED IP MODE) – HDMI2 FullHD

- Usata per avere **8 ch analogici** ed ulteriori **4 ch IP**, DVR diventa ibrido
- **Nessuna** analisi AcuSense disponibile

DVR IDS-7216HQHI-K1/4S

MODALITA' STANDARD

- Analisi AcuSense **solo su canali analogici**, non su canali IP
- Analisi AcuSense su max **4 ch analogici** con max risoluzione di **3 MP** ciascuno

MODALITA' IP AVANZATA (ENHANCED IP MODE) – HDMI2 FullHD

- Usata per avere **16 ch analogici** ed ulteriori **8 ch IP**, DVR diventa ibrido
- **Nessuna** analisi AcuSense disponibile

DVR IDS-7208HQHI-K2/4S

MODALITA' STANDARD

- Analisi AcuSense **solo su canali analogici**, non su canali IP
- Analisi AcuSense su max **4 ch analogici** con max risoluzione di **3 MP** ciascuno

MODALITA' IP AVANZATA (ENHANCED IP MODE) – HDMI2 FullHD

- Usata per avere **8 ch analogici** ed ulteriori **4 ch IP**, DVR diventa ibrido
- **Nessuna** analisi AcuSense disponibile

DVR IDS-7216HQHI-K2/4S

MODALITA' STANDARD

- Analisi AcuSense **solo su canali analogici**, non su canali IP
- Analisi AcuSense su max **4 ch analogici** con max risoluzione di **3 MP** ciascuno

MODALITA' IP AVANZATA (ENHANCED IP MODE) – HDMI2 FullHD

- Usata per avere **16 ch analogici** ed ulteriori **8 ch IP**, DVR diventa ibrido
- **Nessuna** analisi AcuSense disponibile

DVR IDS-7204HUHI-K1/4S

MODALITA' STANDARD

- Analisi AcuSense **solo su canali analogici**, non su canali IP
- Analisi AcuSense su max **4 ch analogici** con max risoluzione di **5 MP** ciascuno

MODALITA' IP AVANZATA (ENHANCED IP MODE) – HDMI2 FullHD

- Usata per avere **4 ch analogici** ed ulteriori **4 ch IP**, DVR diventa ibrido
- **Nessuna** analisi AcuSense disponibile

DVR IDS-7208HUHI-K1/4S

MODALITA' STANDARD

- Analisi AcuSense **solo su canali analogici**, non su canali IP
- Analisi AcuSense su max **4 ch analogici** con max risoluzione di **5 MP** ciascuno

MODALITA' IP AVANZATA (ENHANCED IP MODE) – HDMI2 FullHD

- Usata per avere **8 ch analogici** ed ulteriori **8 ch IP**, DVR diventa ibrido
- **Nessuna** analisi AcuSense disponibile

DVR IDS-7204HUHI-K2/4S

MODALITA' STANDARD

- Analisi AcuSense **solo su canali analogici**, non su canali IP
- Analisi AcuSense su max **4 ch analogici** con max risoluzione di **5 MP** ciascuno

MODALITA' IP AVANZATA (ENHANCED IP MODE) – HDMI2 FullHD

- Usata per avere **4 ch analogici** ed ulteriori **4 ch IP**, DVR diventa ibrido
- **Nessuna** analisi AcuSense disponibile

DVR IDS-7208HUHI-K2/4S

MODALITA' STANDARD

- Analisi AcuSense solo su canali analogici, non su canali IP
- Analisi AcuSense su max 4 ch analogici con max risoluzione di 5 MP ciascuno

MODALITA' IP AVANZATA (ENHANCED IP MODE) – HDMI2 FullHD

- Usata per avere 8 ch analogici ed ulteriori 8 ch IP, DVR diventa ibrido
- Nessuna analisi AcuSense disponibile

DVR IDS-7316HUHI-K4/16S (fw V4.20.000build 181107)

MODALITA' STANDARD

- DVR ibrido con 16 ch analogici + 16 ch IP di default
- Analisi AcuSense su max 2 ch analogici con max risoluzione di 8 MP ciascuno
- Analisi AcuSense su canali IP: 16-N ch IP e la somma delle loro risoluzioni non deve superare 16 MP complessivamente (N = canali analogici attivi)

MODALITA' VCA AVANZATA (ENHANCED VCA MODE) – HDMI2 FullHD

- DVR ibrido con 16 ch analogici + 16 ch IP di default
- Analisi AcuSense su canali analogici impostati con risoluzione max 2 MP ciascuno: la somma delle loro risoluzioni non deve superare 32 MP complessivamente (max 16 ch analogici da 2 MP ciascuno)
- Analisi AcuSense su canali IP: 16-N ch IP e la somma delle loro risoluzioni non deve superare 16 MP complessivamente (N = canali analogici attivi)