

SGCP100 Pulsante manuale ripristinabile

Caratteristiche e vantaggi

- Comunicazione radio bidirezionale.
- Controllo automatico della potenza del segnale radio.
- Doppia batteria al litio completamente controllata.
- Trasmissione immediata degli stati di: allarme, guasto, asportazione.



Generalità

Pulsante manuale ripristinabile in materiale plastico.

Il ripristino è possibile mediante la rotazione dell'apposita chiave fornita assieme al pulsante. Il pulsante invia un messaggio di guasto se viene asportato dalla propria sede.

Il led bicolore (rosso e verde) posto all'interno della finestra del pulsante fornisce l'indicazione ottica relativa allo stato del pulsante e della carica delle batterie.

Oltre al led gestito dal sistema, un apposito simbolo grafico fornisce le informazioni sull'attivazione del pulsante stesso.

Disponibile anche in versione per esterno IP65.

Certificato secondo:

EN 54-11:2001 + A1:2005 - Manual call point

EN 54-25:2008 - Component using radio links.

CPR - SG0310CPR20130701

Caratteristiche tecniche

Distanza in aria libera tra dispositivo e VW2W100	200m
Distanza in aria libera tra dispositivo e SGWE100	200m
Frequenza di lavoro	868-870MHz
Tipo di modulazione	FSK
Canali Operativi	7
Potenza Irradiata	5dBm (mW)
Temperatura di funzionamento	-30°C+55°C
Batteria Primaria	CR123A
Batteria Secondaria	CR2032A
Temperatura di funzionamento	-30°C+55°C
Dimensioni	86mm x 86mm x 59mm
Peso	186g