

Codice articolo: 8012-ISA001

Descrizione del prodotto: Ricevente Radio Universale 8 Canali

Caratteristiche principali: Ricevente radio universale operante sulla frequenza di 868 MHz in FSK; è possibile abbinare fino a 8 periferiche radio Italiana Sensori operanti sulla frequenza di 868MHz e collegare la ricevente a centrali di allarme di qualsiasi marca con ingressi analogici.

Dispone di 8 canali di ingresso radio, 8 uscite relè di allarme, 1 uscita per batteria bassa, 1 uscita per antiapertura e antistrappo. Oltre alla ricezione dei normali segnali di allarme e sabotaggio, è predisposta per la ricezione di segnali di supervisione e antisaturazione. Dispone della funzione di test della portata tramite segnalazione acustica.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 10 ÷ 15 Vcc
- Assorbimento: 40 mA
- Canali di ingresso radio: 8
- Uscite relè di allarme: 8 selezionabili C/NC/NA
- Uscita relè per antisabotaggio periferiche: 1
- Uscita relè per stato batteria: 1
- Uscita per antiapertura e antistrappo: 1
- Predisposizione per la ricezione del segnale di supervisione e antisaturazione: presente
- Funzione test di portata con segnalazione acustica: presente
- LED di segnalazione: 11 (8 ingressi, 1 stato batteria, 1 antisabotaggio e 1 supervisione)
- Memoria di allarme: visualizzabile tramite LED
- Test di portata radio: tramite segnale acustico
- Grado di protezione: IP34
- Temperatura di funzionamento: + 5°C ÷ + 40°C
- Dimensioni: 170 x 107 x 30 mm
- Peso: 220 g

PERIFERICHE COMPATIBILI

- Ripetitore radio 868 MHz (**art. 8020-ISA003**)
- Dispositivi antisaturazione 868 MHz (**art. 8019-ISA002**)
- Rivelatore 868 MHz doppia tecnologia per interno (**art. 8014-ISR010**)
- Rivelatore a tenda 868 MHz doppia tecnologia per interno (**art. 8072-ISR054**)
- Rivelatore volumetrico 868 MHz tripla tecnologia per esterno (**art. 8010-ISR007**)
- Rivelatore a soffitto 868 MHz doppia tecnologia per interno (**art. 8009-ISR006**)
- Contatto magnetico 868 MHz per interno (Bianco) (**art. 8016-ISR012**)
- Contatto magnetico 868 MHz per interno (Marrone) (**art. 8022-ISR016**)
- Contatto a filo per tapparelle 868 MHz (**art. 8021-ISR015**)
- Rivelatore a tenda 868 MHz tripla tecnologia per esterno (Bianco) (**art. 8017-ISR013**)
- Rivelatore a tenda 868 MHz tripla tecnologia per esterno (Marrone) (**art. 8018-ISR014**)

Italiana Sensori S.a.s.

Via Pordenone 2 00100 Roma (RM) Italia

Tel. 06/92928252 Fax 06/92942586

www.italianasensori.it mail: info@italianasensori.it