

PLW 382

TASTIERA SERIALE CON DECODER 3 CODICI, 3 RELE' A BORDO



Caratteristiche generali:

Tastiera seriale con decoder a 3 codici e 3 relè a bordo in contenitore di alluminio anodizzato nero con pannello a 12 tasti in poliestere antigraffio.

Permette di gestire 3 relè attraverso altrettanti codici numerici (da 1 a 8 cifre ripetibili) che possono essere codificati dalla tastiera presente a bordo.

È presente inoltre un relè di anticoercizione attivabile semplicemente aggiungendo una cifra di anticoercizione al codice di attivazione digitato.

L'inserimento dei codici di attivazione nella memoria del decoder, che viene mantenuta anche in assenza di alimentazione, avviene tramite un codice master di accesso alla programmazione (da 1 a 8 cifre ripetibili) e dalla successiva digitazione da tastiera del codice desiderato.

L'inserimento delle opzioni di funzionamento nella memoria del decoder (abbinamento a relè, temporizzazione, ecc.) avviene tramite la tastiera presente a bordo.

Alla digitazione della prima cifra, di un qualsiasi codice, viene attivata una uscita temporizzata a circa 30 sec., per l'alimentazione di un'eventuale lampada di servizio a bassa corrente.

Accessori:

■ SAFE KIT

Kit di soppressione disturbi per attivazione elettroserratura da collegare in parallelo sul morsetto della stessa. Plexa garantisce il perfetto funzionamento delle proprie apparecchiature solo se protette da un soppressore SAFE KIT.

■ REG 12VA

Regolatore di tensione esterno per alimentare i decoder PLW da 11 a 28 Vac.

■ PLW 232

Interfaccia seriale per collegamento linea PLW a stampante e/o a PC per report eventi.

■ CNT 3P

Tettoia parapigioggia in alluminio anodizzato nero per installazione all'esterno.

■ PLW INP/002

Kit per collegamento su linea seriale PLW di 2 pulsanti ausiliari per apertura porta.

Caratteristiche tecniche:

- tastiera seriale in alluminio anodizzato con decoder seriale a 3 codici e 3 relè
- alimentazione: da 11 a 28 Vdc. (da 11 a 28 Vac. con modulo **REG 12VA**)
- semplicità di collegamento grazie alla linea seriale PLW:
 - cavo a tre poli 0,22 mm.² schermato per collegamenti fino a tre unità di lettura su un totale massimo di 100 mt. di cavo
 - cavo a due poli 0,22 mm.² + 2 poli 0,5 mm.² schermato per collegamenti di oltre tre unità di lettura o di oltre 100 mt. di cavo fino ad un massimo di 1 Km.
- assorbimento a 12 Vdc.:
 - 60mA con relè a riposo
 - 100mA con 1 relè attratto
- 3 uscite indipendenti su relè da 10A non induttivi a bordo con contatti NA - NC liberi da potenziale
- configurazione relè monostabile o bistabile selezionabile da tastiera
- temporizzazione con relè in configurazione monostabile da 1" a 99" programmabile da tastiera
- ingresso di reset per inibizione totale del decoder
- protezione antimanomissione (tamper)

- protezione contro l'inversione di polarità
- 3 codici di attivazione di lunghezza variabile da 1 a 8 cifre ripetibili
- asservimento tra due codici (master-slave)
- codice ausiliario di anticoercizione con uscita di servizio su relè da 1A non induttivi
- codice master di accesso alla programmazione di lunghezza variabile da 1 a 8 cifre ripetibili
- memoria permanente in caso di assenza di alimentazione
- blocco temporaneo dopo un numero di errori programmabile da tastiera
- 3 led di segnalazione (rosso, verde, giallo) liberi da potenziale con resistenza di limitazione della corrente
- pannello a 12 tasti in poliestere antigraffio
- alloggiamento in telaio in alluminio anodizzato nero
- installazione completamente a sporgere
- grado di protezione IP: 51 (53 con CNT 3P)
- dimensioni: 132 x 90 x 35 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLW
 FAMIGLIA: COMPATTI
 CODICE: PLW 382
 PAGINA: 30