

PLX 501

INTERBLOCCO AUTOMATICO O MANUALE



Caratteristiche generali:

Centrale e consolle per interblocco automatico / manuale con o senza operatore ad alte prestazioni con programmazione da consolle delle funzioni e abilitazione / disabilitazione del metal detector.

Non è contemplata la funzione di controllo dell'atrio.

La consolle è provvista di un'ampia diagnostica a led che permette di controllare agevolmente lo stato dei sensori presenti sull'impianto (maniglie sensibili, riscontri di prossimità, ecc.) ed integra in essa la logica di controllo.

Grazie alla sua ampia adattabilità la centrale PLX 501 può essere utilizzata in diverse configurazioni a seconda del tipo di impianto richiesto:

- impianto bidirezionale con maniglie sensibili senza controllo di presenza atrio
- impianto bidirezionale con pulsanti richiesta transito
- impianto bidirezionale con abilitazione del transito da lettore di tessere

Non è prevista la gestione di elettroserrature a riarmo meccanico.

Uscite per collegamento di semafori Plexa con segnalazione normalmente "AVANTI" ("ATTESA" disponibile a richiesta).

Accessori per interblocco completo:

- | | |
|--------------------|--|
| ■ PLX C2 | Sintesi vocale a due messaggi registrabili. |
| ■ PLX 310 | Circuito capacitivo per maniglia sensibile singola. |
| ■ PLX 330 | Circuito capacitivo per maniglia sensibile doppia. |
| ■ PLX 470/2 | Semaforo a due messaggi in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato. |
| ■ PLX 475/2 | Semaforo a due messaggi su meccanica Ticino Living®. |
| ■ PLX 470/F | Semaforo a due messaggi con pulsante di richiesta transito in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato. |
| ■ PLX 481/P | Interfaccia citofonica completo di posto interno per PLX 480/2. |
| ■ PLX 480/2 | Posto semaforico e citofonico a viva-voce in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato (da utilizzare con PLX 481/P). |
| ■ PLX 485 | Posto citofonico su meccanica Ticino Living® (da utilizzare con PLX 481/P). |
| ■ PLX 480/F | Posto semaforico e citofonico a viva-voce in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato (da utilizzare con PLX 481/P). |
| ■ AL 54VA | Alimentatore con caricabatterie 24 Vdc., 2,5A (senza contenitore). |
| ■ ES 1024 | Incontro elettrico di sicurezza in lega leggera non monitorato a 24 Vdc. con ritenuta di oltre 1.300 Kg. (versione normale od antipanico). |
| ■ ES 2024 | Incontro elettrico di sicurezza in lega leggera monitorato a 24 Vdc. con ritenuta di oltre 1.300 Kg. (versione normale od antipanico). |

Opzioni:

- Alimentazione a 12 Vdc. (standard fornita a 24 Vdc.).

Caratteristiche tecniche:

- centrale e consolle per interblocco manuale / automatico ad alte prestazioni
- alimentazione: 24 Vdc. (12 Vdc. disponibile a richiesta)
- ingressi optoisolati per sensori richiesta transito
- ingressi optoisolati per sensori porta accostata
- 2 uscite indipendenti a 24 Vdc. su relè da 10A non induttivi con contatti NA - NC liberi da potenziale per elettroserrature
- uscite per collegamento di semafori Plexa con segnalazione normalmente "AVANTI" ("ATTESA" disponibile a richiesta)
- ampia diagnostica a led
- uscita per sintesi vocale
- gestione metaldetector
- gestione funzione "emergenza" con sblocco porte
- 2 uscite per semafori con comando negativo senza dispositivo di lampeggio
- alloggiamento in contenitore plastico da tavolo
- grado di protezione IP: 50
- dimensioni consolle: 225 x 80 x 220 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLX
FAMIGLIA: SISTEMI DI CONTROLLO
CODICE: PLX 501
PAGINA: 31