

SIRENA SUPPLEMENTARE DA INTERNO

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale.....	13,8 V	—
Tensione minima	10 V	—
Tensione massima.....	16 V	—
Assorbimento max in allarme.....	110 mA	
Sirena supplementare da interno		
Assorbimento max in preallarme.....	25 mA	
Avvisatore acustico di controllo uso interno		
Pressione sonora suono 1allarme.....	91 dB (A) a 3 m	
Pressione sonora suono 2allarme.....	97 dB (A) a 3 m	
Sirena supplementare da interno		
Pressione sonora suono 1preallarme...	88 dB (A) a 3 m	
Pressione sonora suono 2preallarme...	91 dB (A) a 3 m	
Avvisatore acustico di controllo uso interno		
2 suoni.....	modulato e intermittente	
(Frequenza fondamentale compresa tra 3025 Hz e 3150 Hz)		
Temporizzazioni.....	A lancio	
Doppio tamper con micro-switch.....	Antiapertura e	
	antistrappo	
Condizioni ambientali.....	Da -25°C a +50°C	
Grado di protezione.....	IP4x	
Dimensioni (HxLxP).....	155x100x53mm	
Peso.....	200 g	

SMALTIMENTO:

Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non vanno immessi in cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.



Per aprire il coperchio, inserire la punta di un cacciavite nell'insenatura indicata esercitando una leggera pressione e sollevando di poco il coperchio per poi sfilarlo dalle guide.



MADE IN ITALY



IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Ingresso +12V SUONO PREALLARME 1

Ingresso +12V SUONO PREALLARME 2

Ingresso +12V SUONO ALLARME 1

Ingresso +12V SUONO ALLARME 2

NEGATIVO COMUNE

Da collegare alla linea
TAMPER della Centrale

Suono 1 modulato
Suono 2 intermittente

