

SIRENA SUPPLEMENTARE DA INTERNO

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale.....	13,8 V —
Tensione minima	10 V —
Tensione massima.....	16 V —
Assorbimento max in allarme.....	135 mA
Sirena supplementare da interno	
Assorbimento max in preallarme.....	50 mA
Avvisatore acustico di controllo uso interno	
Pressione sonora suono 1 allarme.....	91 dB (A) a 3 m
Pressione sonora suono 2 allarme.....	97 dB (A) a 3 m
Sirena supplementare da interno	
Pressione sonora suono 1preallarme...	88 dB (A) a 3 m
Pressione sonora suono 2preallarme...	91 dB (A) a 3 m
Avvisatore acustico di controllo uso interno	
2 suoni.....	modulato e intermittente
(Frequenza fondamentale compresa tra 3025 Hz e 3150 Hz)	
Temporizzazioni.....	A lancio
	Antiapertura
Doppio Tamper con micro-switch	Antistrappo
Condizioni ambientali.....	Da -25°C a +50°C
Grado di protezione.....	IP4x
Dimensioni (HxLxP).....	155x100x53mm
Peso.....	210 g

SMALTIMENTO:

Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non vanno immessi in cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.



Via del Lavoro, 10 - 30030 Salzano (VE)

Tel. 041 740374 - Fax 041 5740388

Sito web: www.venitem.com - e-mail: info@venitem.it

Per aprire il coperchio, inserire la punta di un cacciavite nell'insenatura indicata esercitando una leggera pressione e sollevando di poco il coperchio per poi sfilarlo dalle guide.



IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Ingresso +12V segnalazione impianto acceso _____

Ingresso +12V SUONO PREALLARME 1 _____

Ingresso +12V SUONO PREALLARME 2 _____

Ingresso +12V SUONO ALLARME 1 _____

Ingresso +12V SUONO ALLARME 2 _____

NEGATIVO COMUNE _____

Da collegare alla linea
TAMPER della Centrale _____

Suono 1 modulato
Suono 2 intermittente

