LTC 5136 Controller AutoDome

www.boschsecurity.it

BOSCH
Tecnologia per la vita



- Tastiera ergonomica con funzionalità complete
- Joystick di controllo a velocità variabile

Il controller AutoDome® fornisce le stesse funzionalità della tastiera e della matrice video Allegiant per la configurazione ed il controllo di un sistema Bosch AutoDome®. È necessario impiegarlo nei sistemi DCN Next Generation con controllo diretto delle telecamere per il preposizionamento di un sistema AutoDome®. A questo scopo, il sistema AutoDome® viene temporaneamente collegato al controller AutoDome® in modo da impostare il preposizionamento richiesto a seconda delle diverse unità microfoniche DCN Next Generation. Successivamente, il sistema AutoDome® viene collegato all'unità di controllo centrale DCN Next Generation. Il controller AutoDome® può essere necessario anche per modificare i preposizionamenti programmati.

Funzioni di base

Controlli ed indicatori
- Joystick di controllo
- OSD (On-screen Display)

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

LTC 5136/51	
Tensione nominale	Da 220 a 240 VAC (50/60 Hz)
Gamma tensione	Da 195,5 a 253 VAC
Consumo	6 W
LTC 5136/61	
Tensione nominale	120 VAC (50/60 Hz)
Gamma tensione	Da 105 a 132 VAC
Consumo	6 W

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P)	101 x 220 x 155 mm (4 x 8,7 x 6,1")
Peso	0,55 kg

Informazioni per l'ordinazione

LTC 5136/51 tastiera AutoDome
con 16 uscite per unità AutoDome o ricevitore/driver Allegiant, 230 VAC, 50/60 Hz
Numero ordine **LTC 5136/51**

LTC 5136/61 tastiera AutoDome
con 16 uscite per unità AutoDome o ricevitore/driver Allegiant, 110 VAC, 50/60 Hz
Numero ordine **LTC 5136/61**