



ASSEMBLAGGIO DEL LETTORE SU SUPPORTO PIANO mod. AT-READ mod. SP-READ

1. Assemblaggio del lettore

Il lettore è installabile in un qualsiasi supporto piano e quindi è adattabile a qualsiasi situazione installativa si presenti.


1.2 Segnatura del supporto

Utilizzando come dima di foratura l'etichetta incollata sul supporto, si segna con una punta sottile (da 3mm) il centro di ogni foro.



1.3 Foratura del supporto

Si fora il supporto con una punta da 10mm e da 6mm. Pulire i fori da eventuali sbavature che si fossero create nella precedente operazione di foratura.



1.4 Incollaggio del copri-frontalino

Scegliere l'etichetta sagomata bianca o nera ed inserirla sul frontale trasparente con la parte adesiva verso il supporto appena forato ed assemblare avendo cura che il tutto sia centrato.



1.5 Montaggio finale

Montare il modulo del lettore con il frontalino trasparente inserito sul supporto ed avvitare saldamente facendo attenzione a non serrare in modo esagerato la vite, altrimenti le parti in plastica potrebbero flettersi e danneggiarsi.

