

COMBINATORE GSM MULTIFUNZIONE

INGRESSI E USCITE
4 ingressi di allarme per
messaggi fonia e SMS;
2 uscite programmabili
per attivazioni da tastiera e/o
a distanza tramite menù vocale,
SMS o a costo zero.

**FUNZIONI
GSM AVANZATE**
scadenza SIM e
controllo del credito
residuo.

**FACILE DA
PROGRAMMARE**
tramite
tastiera LCD e menù intuitivo;
nuova programmazione locale
e a distanza tramite PC e
software dedicato.



NOVITÀ
PROGRAMMABILE
DA PC



MENU' MULTILINGUE

Descrizione

Il nuovo Multivox GSM è un combinatore telefonico GSM dotato di 4 ingressi di allarme e 2 uscite programmabili per telecomandi, attivabili tramite menù vocale, via SMS o funzione CLIP. Estremamente contenuto nelle dimensioni: all'interno di una tastiera è alloggiata la scheda elettronica dotata di display LCD a 2 righe e del modulo GSM D/Band; rispetto alla precedente versione l'antenna è integrata nel dispositivo.

16 numeri telefonici in memoria per ricevere le segnalazioni di allarme in fonia e in SMS e per telecomandare le uscite tramite funzione CLIP (squillo a costo zero).

E' possibile programmare gli ingressi per l'invio delle segnalazioni di soccorso medico e rapina, attivabili tramite tasti dedicati.

Funzioni Utente

Il Multivox è gestibile localmente tramite la tastiera e il display LCD: un menù intuitivo semplifica le operazioni di programmazione (numeri telefonici, programmatore orario, codici, etc.) e di consultazione (verifica credito residuo, data scadenza SIM, etc.)

Inoltre, il dispositivo è predisposto per essere gestito a distanza dall'utente attraverso due differenti modalità: tramite il menù vocale e via SMS.

L'utente, chiamando il dispositivo e seguendo la voce guida, è in grado di conoscere lo stato degli ingressi, consultare la memoria allarmi, conoscere il credito residuo e la data di scadenza della SIM, attivare i telecomandi, programmare 5 numeri telefonici e modificare il codice Master.

Altre funzioni

Il Multivox può funzionare come controllo accessi, con archivio storico di 256 eventi, in grado di gestire fino a 32 codici e per attivare/disattivare una centrale di allarme tramite uscite e ingressi.

E ancora, funzionare come programmatore orario settimanale per gestire fino a 6 programmi differenti (es. accendere la caldaia, attivare l'impianto di irrigazione, accendere luci, etc.).


Facile da programmare

Il Multivox dispone di menù di programmazione multilingua (italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) e può essere programmato in 2 diverse modalità:

- a) in locale tramite tastiera LCD e menù intuitivo per l'inserimento dei parametri e la registrazione dei messaggi;
- b) in locale e a distanza da PC tramite modem GSM e software dedicato.

INFO

COMBIVOX
SECURITY PRODUCTS



CARATTERISTICHE

- ▣ 4 messaggi di allarme in fonia
4 messaggi SMS relativi agli ingressi
- ▣ 16 numeri telefonici in memoria per ricezione messaggi di allarme e segnalazioni speciali, con possibilità di abilitazione alla funzioni CLIP per l'attivazione delle uscite a costo zero
 - ▣ Programmazione tramite display LCD e tastiera
- ▣ Programmazione disponibile in menù multilingua (italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo)
 - ▣ Programmazione locale da PC tramite software dedicato e a distanza tramite modem GSM
 - ▣ Funzioni GSM avanzate: scadenza SIM automatica, credito residuo e livello segnale GSM
 - ▣ Blocco locale e a distanza del ciclo di allarme
 - ▣ 2 uscite OC programmabili come telecomando remoto a menù vocale, SMS o attivabili tramite funzione CLIP a costo zero
 - ▣ Funzioni utente da remoto tramite menù vocale: verifica dello stato degli ingressi, consultazione della memoria allarmi, verifica della scadenza della SIM e informazioni sul credito residuo, programmazione di 5 numeri telefonici e attivazione delle uscite

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza alcun preavviso. Si prega di consultare periodicamente il sito web www.combivox.it.

DATI TECNICI

- ▣ **Alimentazione:** 13.8 Vcc
- ▣ **Assorbimento :** 150/ 700 mA con picchi da 2A
- ▣ **Autoprotezioni:** antiapertura e antistrappo
- ▣ **Menù di programmazione:** italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo
- ▣ **Ingressi di allarme:** 4 (NC, NA e NU)
- ▣ **Uscite disponibili:** 2 di tipo OC programmabili come telecomandi remoti, con feedback su uno degli ingressi, attivabili tramite menù vocale, SMS o con funzione CLIP a costo zero. Programmazione di un'uscita per avaria GSM
- ▣ **Numeri telefonici:** 16 liberamente associabili ai messaggi di allarme, alle segnalazioni speciali e alla funzione CLIP
- ▣ **Messaggi di allarme:** 4 in fonia da 15 sec. max cad. 4 SMS da 100 caratteri cad. associabili agli ingressi
- ▣ **Blocco allarme:** comando remoto via telefono
- ▣ **Messaggio di stato spontaneo:** SMS di avviso scarso credito e scadenza della SIM
- ▣ **Messaggio di stato su richiesta:** SMS di ricezione per credito residuo, scadenza SIM e livello del segnale GSM
- ▣ **Funzione Multicontrol:** da cellulare autorizzato con risposta in SMS del credito residuo, scadenza della SIM e livello del segnale GSM
- ▣ **Archivio storico:** 256 eventi per data e ora
- ▣ **GSM:** modulo GSM industriale GPRS D/Band
- ▣ **Dimensioni (L x H x P):** 138 x 155 x 34 mm
- ▣ **Contenitore:** ABS

RIVENDITORE AUTORIZZATO

COMBIVOX[®]
SECURITY PRODUCTS

COMBIVOX S.r.l.
Italy, 70019 Triggiano (Bari)
Via S.M. Arosio 15
Tel. +39/080.468.61.11
Fax +39/080.468.61.39
HelpDesk +39/080.468.65.51
www.combivox.it - info@combivox.it