

SPARE PARTS

Parti sfuse per l'integrazione o la sostituzione dei componenti di un sistema SERIR P2P.

SCHEDA CONTROLLER SERIR P2P

CODICE SC-SRP2P-CTRL

Scheda elettronica di controllo che gestisce due bus di comunicazione e fino a 250 sensori SERIR P2P per ciascun bus. Tra le sue funzioni vi sono l'acquisizione e l'ordinamento automatico dei sensori e l'elaborazione delle segnalazioni di allarme.

DATI TECNICI

- Conformità: Direttiva 2014/30/EU
EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- Alimentazione: 24 Vcc
- Assorbimento: 2 A (max)
- Temperatura di esercizio: -25 ÷ +70 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Dimensioni scheda: 185 x 135 mm (B x H)
- Ingressi digitali: n. 8 optoisolati, programmabili da software di service
- Uscite NC a relè (1 A):
 - Allarme intrusione generale
 - Manomissione generale
 - Sicurezza attiva
 - Guasto sensori
 - Mancanza collegamento bus
 - Fino a 128 esterne su schede di espansione opzionali SC-DN-ER16
- Uscite OC/NC: n. 3 programmabili
- Capacità di gestione: fino a 250 sensori SERIR P2P per bus
- Porte di comunicazione:
 - Ethernet (RJ45)
 - USB
 - DEA NET
- Tarature e configurazioni: tramite software di service per Microsoft Windows
- Capacità di elaborazione CPU: 32 bit
- Memoria digitale: più di 20.000 eventi
- **Licenza del software di service inclusa**



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SC-SRP2P-CTRL	Scheda di controllo SERIR P2P