

TM40

Tastiera Touchscreen

Descrizione

La tastiera TM40 touchscreen permette di controllare tutte le funzioni del sistema di sicurezza con la massima semplicità, tramite uno schermo tattile. La tastiera TM40 include molte funzioni utili, come sensore di temperatura interna, personalizzazione delle scritte relative a zone e partizioni, un ingresso zona / temperatura esterna. La tastiera TM40 supporta fino a 32 planimetrie, e la modalità Annunciator, che permette all'utente di visualizzare lo stato di tutte le otto partizioni e delle relative 192 zone. Lo schermo dai colori luminosi e caratterizzato dall'intuitiva interfaccia del menu a icone, la TM40 riflette l'impegno Paradox nel mettere al centro i bisogni del cliente.



Prestazioni

- Design elegante
- Interfaccia touchscreen per l'utente con menu guidato a icone per una semplice e rapida attivazione dei comandi
- Luminoso display a colori da 4.3" (109mm)
- Possibilità di personalizzazione delle scritte relative a zone, partizioni, utenti ed uscite programmabili
- Alloggiamento per scheda di memoria, per caricare temi e suonerie personalizzate, per fotografi e da utilizzare nella funzione di cornice digitale, e per l'aggiornamento del firmware
- Supporta fino a 32 planimetrie, e la modalità Annunciator
- Attivazione fino ad 8 uscite programmabili
- 1 ingresso zona/temperatura che può essere utilizzato con un rivelatore o con il sensore TEMP07 per indicare la temperatura in esterno
- Modalità pulizia schermo: possibilità di blocco tasti per una facile pulizia
- Predisposta per fissaggio a muro, dimensioni mm 124x81x16
- Sensore integrato di temperatura per interno

Caratteristiche

Alimentazione	9-16 Vc.c., 100mA max.
Display	schermo a colori 4,3" (109mm) con risoluzione 480x272 pixel
Colori	disponibile in nero anodizzato, bianco anodizzato e argento anodizzato
Compatibilità	Centrali Digiplex Evo versione 2.16 o superiore, Magellan e Spectra SP versioni 4.72 o successive

TM40

Tastiera Touchscreen



Pagina iniziale (Home Page)
su TM40 colore nero anodizzato



Mappa grafica su TM40
colore argento anodizzato



Visualizzatore "Annunciator" su TM40
colore bianco anodizzato

INFORMAZIONI GENERALI

• Supporta 32 planimetrie

L'inserimento della planimetria permette di visualizzare in modo immediato e facilmente riconoscibile qualsiasi porta, finestra, o rilevatore di movimento che va in allarme. Le planimetrie sono interamente personalizzabili e rendono ogni installazione unica. Non c'è bisogno di un aggiornamento del firmware, questa caratteristica è integrata nel firmware originale

• Modalità Annunciator

Questa funzione fornisce una visualizzazione grafica dello stato del sistema, tutto l'impianto apparirà sotto forma di quadro sinottico. L'utente può scegliere quali partizioni saranno visualizzate (e i relativi stati della zona (apertura, chiusura, esclusione, allarme, e tamper manomissione). Non c'è bisogno di un aggiornamento del firmware, la modalità Annunciator è integrato/a nel firmware originale.

• Scritte personalizzabili

L'utente può personalizzare con proprie scritte le zone, le aree, i nomi degli utenti e le uscite programmabili.

• Semplicità di utilizzo

È possibile selezionare le zone/aree secondo il loro stato, e trovare specifiche zone/aree utilizzando l'apposita funzione di ricerca. Grazie al menu intuitivo ad icone, all'estrema velocità di navigazione tra le schermate ed alle rapide risposte del menu guidato, la tastiera TM40 rende l'utilizzo del sistema di sicurezza facile ed intuitivo come mai prima d'ora.

• Alloggiamento per scheda micro SD

La scheda SD viene utilizzata per scaricare temi e suonerie personalizzati, fotografie da utilizzare nella funzione di cornice digitale, e per aggiornare il firmware.

• Sensori di temperatura

La tastiera TM40 dispone di un sensore integrato per rilevare la temperatura ambientale interna. In aggiunta, è possibile collegare un sensore di temperatura esterna TEMP07 nell'apposito ingresso della tastiera, per rilevare anche la temperatura all'esterno.