

PLT 380/128

DECODER A 126 CODICI ED 1 RELÈ PER CONTROLLO ACCESSI LOW-COST



Caratteristiche generali:

Decoder per controllo accessi low-cost con 126 codici ed 1 relè di uscita. Permette il collegamento ad un lettore di tessere magnetiche a strisciamento a sporgere in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato PLT 760 o ad un qualsiasi lettore con uscita TTL della linea PLX Plexa (PLX 73x). Ogni decoder della serie PLT viene fornito con una tessera magnetica precodificata utilizzabile come master per accedere alla programmazione.

Accessori:

■ PRS Personalizzazione della testina di lettura di tessere ISO per la lettura di campi significativi diversi dai primi 8 caratteri.

Caratteristiche tecniche:

- decoder a 126 codici ed 1 relè
- richiede collegamento a lettore di tessere magnetiche con uscita TTL standard
- collegamenti: cavo a 6 poli 0,22 mm.² schermato per collegamento di una unità di lettura su un totale massimo di 2 mt. di cavo
- alimentazione: da 12 a 24 Vdc.
- uscita su 1 relè da 10A non induttivi a bordo con contatti NA - NC liberi da potenziale
- configurazione relè monostabile o bistabile selezionabile da Jumper
- temporizzazione con relè in configurazione monostabile da 1" a 9" programmabile
- ingresso di reset per inibizione totale del decoder
- 126 codici di attivazione di lunghezza variabile da 1 a 8 cifre ripetibili
- codice master di accesso alla programmazione di lunghezza variabile da 1 a 8 cifre ripetibili
- tessera magnetica master di accesso alla programmazione fornita di serie con ogni decoder
- memoria permanente in caso di assenza di alimentazione
- programmazione per autoapprendimento da lettori di tessere magnetiche
- blocco temporaneo dopo tre errori abilitabile da dip-switch
- alloggiamento in contenitore plastico
- grado di protezione IP: 50
- dimensioni: 105 x 65 x 30 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLX
FAMIGLIA: LETTORI STAND-ALONE
CODICE: PLT 380/128
PAGINA: 40