



TL 1304

Alimentatore di dimensioni ridotte con due tensioni in uscita e relè interfaccia adatto ad **ALIMENTARE SIRENE AUTOALIMENTATE** e centrali di allarme sprovviste di uscita 13,8V.

Due uscite: una in corrente continua 13,8Vdc (ricarica sirena) e l'altra in corrente alternata 9Vac (alimentazione centrale) - Relè ausiliario 12Vdc 1 scambio 1A per interfacciare il comando sirena oppure la segnalazione ON-OFF impianto o altro.

- Alimentazione ingresso 230Vac 50/60Hz
- Alimentazione di uscita (sirena) 13,8Vdc
- Alimentazione di uscita (centrale) 9Vac
- Corrente MAX uscita 350mA
- Protezione ingresso Fusibile 315mA
- Condizioni ambientali Da -10°C a +40°C
- Dimensioni 90x70x40 mm
- Peso 0,38 Kg

CE

VENITEM

Venitem srl Via del Lavoro,10 30030 Salzano (VE) Tel 041/5740374 Sito www.venitem.com